ель чередования фаз

Артикул: 45601000

Ди
пр
Пи

Описание Актаком АТК-6010

Определение чередования фаз при подключении трёхфазных приёмников (асинхронных и синхронных двигателей, приводов, аппаратов защиты, счетчиков и т.п.). Прибор имеет стрелочный индикатор, срабатывающий при наличии напряжения в сети, защищён от повреждения плавким предохранителем, легко помещается в карман и весит всего 280 г.

- диапазон напряжений: 110...480 В;
- частотный диапазон: 40...70 Гц.
- время тестирования:
  - 480 В - 4 мин.
  - 220 В - 30 мин.
  - 110 В - продолжительное.
- диэлектрическая прочность изоляции: 2000 В;
- сопротивление изоляции: 100 МОм.
- длина тестовых проводов: 1,2 м.
- отклонение: ±15° (горизонтальное).
- плавкий предохранитель: 0,5А /700 В.
- питание: от тестируемой цепи.
- габаритные размеры: 70x95x55 мм.
- масса: 280 г.
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120x70x150, вес 0,41 кг.

Характеристики Актаком АТК-6010

Технические характеристики Актаком АТК-6010	
Вес кг	280 г
Диапазон междуфазных напряжений В	110...480 В
Диапазон частоты напряжения Гц	40...70 Гц
Питание	от тестируемой цепи
Размеры мм	70x95x55 мм

Комплектация Актаком АТК-6010

1.	Прибор
2.	Плавкий предохранитель
3.	Техническая документация
4.	Кейс для переноски

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование