



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: G 1 ; каб. d: 25~18 мм; приб. отв. d: 33.2 мм; цанга: литая



## Описание FGA33-25B

| Резьба | D     | C1   | C2   | A/F   | Упаковка |
|--------|-------|------|------|-------|----------|
| G 1    | 25-18 | 33.2 | 13.5 | 43/41 | 50       |

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резьба                          | Дюймовая                                                                                       |
| Материал                        | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM                                  |
| Диаметр установочного отверстия | 26.4 мм                                                                                        |
| Диаметр кабеля                  | 25-18 мм                                                                                       |
| Цвет                            | Черный (B)                                                                                     |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C                                                      |
| Химическая стойкость            | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба | D     | C1   | C2 | A/F   | Упаковка |
|------------|--------|-------|------|----|-------|----------|
| FGA13-05B  | PF 1/4 | 5,3-3 | 13,1 | 9  | 19/19 | 50       |
| FGA13-05G  | PF 1/4 | 5,3-3 | 13,1 | 9  | 19/19 | 50       |
| FGA13-08B  | PF 1/4 | 8-4,5 | 13,1 | 9  | 19/19 | 50       |
| FGA13-08G  | PF 1/4 | 8-4,5 | 13,1 | 9  | 19/19 | 50       |
| FGA17-06B  | PF 3/8 | 7-4   | 16,6 | 10 | 22/22 | 50       |
| FGA17-06G  | PF 3/8 | 7-4   | 16,6 | 10 | 22/22 | 50       |
| FGA17-10B  | PF 3/8 | 10-6  | 16,6 | 10 | 22/22 | 50       |
| FGA17-10G  | PF 3/8 | 10-6  | 16,6 | 10 | 22/22 | 50       |
| FGA21-10B  | PF 1/2 | 11-6  | 20,9 | 15 | 27/27 | 50       |
| FGA21-10G  | PF 1/2 | 11-6  | 20,9 | 15 | 27/27 | 50       |
| FGA21-14B  | PF 1/2 | 14-9  | 20,9 | 15 | 27/27 | 50       |
| FGA21-14G  | PF 1/2 | 14-9  | 20,9 | 15 | 27/27 | 50       |
| FGA26-16B  | PF 3/4 | 16-10 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50       |
| FGA26-16G  | PF 3/4 | 16-10 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50       |
| FGA26-18B  | PF 3/4 | 18-13 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50       |
| FGA26-18G  | PF 3/4 | 18-13 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50       |
| FGA33-22B  | 1      | 22-15 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10       |
| FGA33-22G  | 1      | 22-15 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10       |
| FGA33-25B  | 1      | 25-18 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10       |
| FGA33-25G  | 1      | 25-18 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10       |

## Характеристики FGA33-25B

| Резьба | D     | C1   | C2   | A/F   | Упаковка |
|--------|-------|------|------|-------|----------|
| G 1    | 25-18 | 33.2 | 13.5 | 43/41 | 50       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация FGA33-25B

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**