



## АКИП-1363/4

Артикул: АКИП-1363/4



### ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ Доставка в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500

✓ Гарантия 1 год

Напряжение, В \_\_\_\_\_  
600

Ток, А \_\_\_\_\_  
640

Мощность, Вт \_\_\_\_\_  
20000

Тип интерфейса \_\_\_\_\_  
GPIB, RS, LAN, USB

Тип \_\_\_\_\_  
Постоянного тока

Количество каналов \_\_\_\_\_  
1

### ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АКИП-1363/4:

- Входные параметры нагрузки: постоянное напряжение до 600 В, ток от 160 до 1280 А, мощность от 5 до 40 кВт (в зависимости от модели);
- 6 режимов работы нагрузки: стабилизация напряжения, стабилизация силы тока, стабилизация электрического сопротивления, стабилизация электрической мощности, динамический режим работы с регулируемой скоростью нарастания нагрузки (50 мкс ... 10 с), измерение тока КЗ;
- Большой ЖК-индикатор: одновременное отображение тока, напряжения, мощности (V/ A/ W - 5 разрядов);
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- 4-х проводная схема подключения;
- Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP);
- Режим МРРТ - отслеживание точки максимальной мощности (интервал выборки от 10 мс до 2000 мс);
- Возможность параллельного подключения до 8 нагрузок, максимальная мощность 320 кВт;
- Внутренняя память 150 ячеек (профили состояний);
- Опция: тестирование BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора);
- Опция: Аварийная остановка, Аналоговое управление;
- Опция: интерфейс RS232, LAN, GPIB, USB (только взамен).

### Характеристики АКИП-1363/4

Параметр	АКИП-1363/1	АКИП-1363/2	АКИП-1363/3	АКИП-1363/4	АКИП-1363/5	АКИП-1363/6	АКИП-1363/7	АКИП-1363/8
<b>Входные параметры</b>								
Напряжение на нагрузке	600 В							
Ток в нагрузке	16 А / 160 А	32 А / 320 А	48 А / 480 А	64 А / 640 А	80 А / 800 А	96 А / 960 А	112 А / 1120 А	128 А / 1280 А
Мощность	5 кВт	10 кВт	15 кВт	20 кВт	25 кВт	30 кВт	35 кВт	40 кВт
Минимальный Uвх при максимальном токе	10 В @ 160 А	10 В @ 320 А	10 В @ 480 А	10 В @ 640 А	10 В @ 800 А	10 В @ 960 А	10 В @ 1120 А	10 В @ 1280 А
<b>Режим стабилизации силы тока, статический режим</b>								
Пределы установки	16 А / 160 А	32 А / 320 А	48 А / 480 А	64 А / 640 А	80 А / 800 А	96 А / 960 А	112 А / 1120 А	128 А / 1280 А
Дискретность установки	0,256 мА / 2,56 мА	0,512 мА / 5,12 мА	0,768 мА / 7,68 мА	1,024 мА / 10,24 мА	1,28 мА / 12,8 мА	1,536 мА / 15,36 мА	1,792 мА / 17,92 мА	2,048 мА / 20,48 мА
Минимальный Uвх при максимальном токе	±(0,2 %* установки +0,2 %* предел)							
<b>Режим стабилизации напряжения</b>								
Предел установки	600 В							
Дискретность установки	10 мВ							
Погрешность установки	±(0,05 %* установки +0,05 %* предел)							
<b>Режим стабилизации электрической мощности</b>								
Пределы установки	500 / 5000 Вт	1000 / 10000 Вт	1500 / 15000 Вт	2000 / 20000 Вт	2500 / 25000 Вт	3000 / 30000 Вт	3500 / 35000 Вт	4000 / 40000 Вт

Параметр	АКИП-1363/1	АКИП-1363/2	АКИП-1363/3	АКИП-1363/4	АКИП-1363/5	АКИП-1363/6	АКИП-1363/7	АКИП-1363/8
Дискретность установки	8 / 80 мВт	16 / 160 мВт	24 / 240 мВт	32 / 320 мВт	40 / 400 мВт	48 / 480 мВт	56 / 560 мВт	64 / 640 мВт
Погрешность установки	±(0,05 %* установки +0,05 %* предел)							
<b>Режим стабилизации напряжения + тока</b>								
Пределы установки	600 В / 160 А	600 В / 320 А	600 В / 480 А	600 В / 640 А	600 В / 800 А	600 В / 960 А	600 В / 1120 А	600 В / 1280 А
Дискретность установки	10 мВ / 2,56 мА	10 мВ / 5,12 мА	10 мВ / 7,68 мА	10 мВ / 10,24 мА	10 мВ / 12,8 мА	10 мВ / 15,36 мА	10 мВ / 17,92 мА	10 мВ / 20,48 мА
Погрешность установки	±(1,0 %* установки +1,0 %* предел)							
<b>Режим стабилизации напряжения + мощности</b>								
Пределы установки	600 В / 5000 Вт	600 В / 10000 Вт	600 В / 15000 Вт	600 В / 20000 Вт	600 В / 25000 Вт	600 В / 30000 Вт	600 В / 35000 Вт	600 В / 40000 Вт
Дискретность установки	10 мВ / 80 мВт	10 мВ / 160 мВт	10 мВ / 240 мВт	10 мВ / 320 мВт	10 мВ / 400 мВт	10 мВ / 480 мВт	10 мВ / 560 мВт	10 мВ / 640 мВт
Погрешность установки	±(1,0 %* установки +1,0 %* предел)							
<b>Режим стабилизации силы тока, динамический режим.</b>								
Предел установки	150 мкс – 9,999 мс/ 99,99 мс/999,9 мс/9999 мс		50 мкс – 9,999 мс/ 99,99 мс/999,9 мс/9999 мс					
Дискретность установки периода	0,001 мс/ 0,01 мс/ 0,1 мс / 1 мс							
Погрешность	1 мкс/ 10 мкс/ 100 мкс/ 1 мс + 5*10 <sup>-5</sup>							
Диапазон скорости измерения силы тока	12,8 мА – 800 А/мкс 128 мА – 8 А/мкс	25,6 мА – 1,6 А/мкс 256 мА – 16 А/мкс	38,4 мА – 2,4 А/мкс 384 мА – 24 А/мкс	48 мА – 3 А/мкс 480 мА – 30 А/мкс	64 мА – 4 А/мкс 640 мА – 40 А/мкс	76,8 мА – 4,8 А/мкс 768 мА – 48 А/мкс	0,0896 – 5,6 А/мкс 0,896 – 56 А/мкс	0,1024 – 6,4 А/мкс 1,024 – 64 А/мкс
Разрешение	3,2 / 32 мА/мкс	6,4 / 64 мА/мкс	9,6 / 96 мА/мкс	12,8 / 128 мА/мкс	16 / 160 мА/мкс	19,2 / 192 мА/мкс	22,4 / 224 мА/мкс	25,6 / 256 мА/мкс
Минимальное время нарастания	20 мкс							
Диапазон установки тока	0 – 16 А 16 – 160 А	0 – 32 А 32 – 320 А	0 – 48 А 48 – 480 А	0 – 64 А 64 – 640 А	0 – 80 А 80 – 800 А	0 – 96 А 96 – 960 А	0 – 112 А 112 – 1120 А	0 – 128 А 128 – 1280 А
Разрешение	0,256 / 2,56 мА	0,512 / 5,12 мА	0,768 / 7,68 мА	1,024 / 10,24 мА	1,28 / 12,8 мА	1,536 / 15,36 мА	1,792 / 17,92 мА	2,048 / 20,48 мА
Погрешность	±(0,1 %* установки +0,2 %* предел)							
<b>Измерение напряжения</b>								
Диапазон измерения	0 – 60 В / 60 – 600 В							
Разрешение	1 мВ / 10 мВ							
Погрешность	±(0,025 %* установки +0,025 %* предел)							
<b>Измерение мощности</b>								
Пределы измерений	500 / 5000 Вт	1000 / 10000 Вт	1500 / 15000 Вт	2000 / 20000 Вт	2500 / 25000 Вт	3000 / 30000 Вт	3500 / 35000 Вт	4000 / 40000 Вт
Разрешение	0,1 / 1 Вт							
Погрешность	±(0,125 %* установки +0,125 %* предел)							
<b>Общие данные</b>								
Измерение тока КЗ	160 А	320 А	480 А	640 А	800 А	960 А	1120 А	1280 А
Интерфейс	Опционально : RS - 232, USB , GPIB , LAN (1 слот для установки)							
Потребляемая мощность	600 Вт	1000 Вт	1450 Вт	1900 Вт	2350 Вт	2800 Вт	3250 Вт	3700 Вт
Габаритные размеры (мм)	573x647x766	573x647x766	728x647x766	885x647x766	885x647x766	1041x647x766	1197x647x766	1509x647x766
Пределы измерений	469x647x766	469x647x766	625x647x766	781x647x766	937x647x766	1093x647x766	1249x647x766	1405x647x766
Пределы измерений	100 кг	130 кг	170 кг	220 кг	280 кг	340 кг	390 кг	430 кг

## Комплектация АКИП-1363/4

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая АКИП-1363/4	1