



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 8-800-201-00-37
ИТЕЛЬ АКИП-1602/2А

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-1602/2А

Характеристики АКИП-1602/2А

Число каналов	2
Диапазон воспроизведения напряжения	$\pm 1 \text{ мВ} \dots \pm 210 \text{ В}$
Диапазон воспроизведения тока	$\pm 1 \text{ нА} \dots \pm 3,3 \text{ А (DC)}$, $\pm 1 \text{ нА} \dots \pm 10,5 \text{ А (импульс)}$
Погрешность воспроизведения U/I	$\pm 0,015\% / \pm 0,02\%$ (базовая)
Номинальная/ Макс. мощность	38,8 Вт
Диапазон измерений напряжения	$\pm 0,1 \text{ мВ} \dots \pm 200 \text{ В}$
Диапазон измерений тока	$\pm 100 \text{ фА} \dots \pm 3 \text{ А (импульс} \pm 10 \text{ А)}$
Диапазон измерений сопротивления	$1 \text{ мОм} \dots 200 \text{ МОм}$
Схема измерения R	2 пр, 4 пр
Погрешность измерений U/ I / R	$\pm 0,015\% / \pm 0,02\% / \pm 0,006\%$ (базовая)
Разрядность индикатора	5,5 разрядов (источник), 6,5 разрядов (измеритель)
Особенности	Двухканальный источник-измеритель. Регулируемое время измерения (10 мкс ... 4 с). Отображение на экране кривых I-V, X-t и других графиков. Встроенные выходные профили. Функция защиты OVP/ OTP. Сенсорный, графический ЖК-дисплей, диаг. 18см
Интерфейс	RS-232, USB (2), LAN

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83