# ьтметр переменного напряжения

Артикул: АКИП-2405

**Разрядность**

**Тип**

**Напряжение max**

**Дисплей**

**Измерение T RMS**

**Измерение температурь**

## ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬТМЕТРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКИП-2405:

- Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения сигнала синусоидальной формы;
- Диапазон частот: 5 Гц…3 МГц (АКИП-2404), 5 Гц…6 МГц (АКИП-2405);
- Два измерительных ВЧ входа: Кан1 / Кан2;
- Диапазон измерения напряжения: 50 мкВ … 300 В;
- Максимальное разрешение: 0,0001 мВ;
- Базовая погрешность: ±1,5%;
- Отображение уровня входного сигнала в дБВ, дБм, Впик-пик, дБ, Вт (на 50 Ом);
- Автоматический или ручной выбор пределов измерений;
- Графический цветной экран (LED-дисплей);
- Интерфейс: USB.

## Характеристики АКИП-2405

| | |
|---|---|
| Число каналов | 2 |
| Виды измерений | ACV |
| Базовая погрешность (%) | 1,5 |
| Переменное напряжение | 300 В |
| Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
| Диапазон частот ACV | 5 Гц - 6 МГц |
| Разрядность индикатора | 3,5 или 4,5 (переключаемо) |
| Особенности | Отображение уровня входного сигнала в дБВ, дБм, Uпик, дБ. Автоматический или ручной выбор пределов измерений. Двухстрочный LED-дисплей. |
| Интерфейс | USB |

## Комплектация АКИП-2405

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Вольтметр переменного напряжения АКИП-2405 | 1 |
| 2. | Измерительный провод BNC – BNC | 1 |
| 3. | Шнур питания | 1 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование