Генератор сигналов специальной формы

Артикул: АКИП-3417/1

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК

ОПИСАНИЕ АКИП-3417/1:

- 2 независимых канала (кан А/ В)
- Диапазон частот: 1 мкГц…1000 МГц (канал А- синус), 1 мкГц…10 МГц (канал В), макс. разрешение 1 мкГц
- Канал А (система ФАПЧ): синус, прямоугольник
- Канал В (DDS): синус, прямоугольник, треугольник, импульс, Sync, экспонента, шум, DC (пост. смещ.)
- Вых. уровень (кан А/ В): 1 мВпик...10 Впик (50 Ом)/ -127 дБм… + 13 дБм
- Внутренний опорный генератор: ±1x10-6
- Виды модуляции (кан В): АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн
- Функции (кан В): свипирование (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы
- Графический ЖК-дисплей с диагональю 9 см.(TFT, отображение 10 параметров выходного сигнала)
- Интерфейсы: USB, RS-232 (опция: GPIB)

Характеристики АКИП-3417/1

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	1000 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±1E-6
Выходной уровень (минимум)	-127 дБм
Выходной уровень (максимум)	13 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	11 см, 480 x 273
Особенности	Канал А (система ФАПЧ) - синус, прямоугольник. Канал В (DDS) - синус, прямоугольник, треугольник, импульс, Sync, экспонента, шум, DC (пост. смещ.), до 10 Впик (50 Ом).
Интерфейс	USB, RS-232, опция - GPIB

Комплектация АКИП-3417/1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-3417/1

№	Наименование	Количество
1.	Прибор АКИП-3417/1	1
2.	Сетевой шнур	1
3.	Соед. кабель BNC-BNC	1
4.	CD-диск с ПО (по запросу)	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование