



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

генератор сигналов специальной формы ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-3417/2



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК'

ОПИСАНИЕ АК ИП-3417/2:

- 2 независимых канала (кан А/ В)
- Диапазон частот: 1 мГц...1500 МГц (канал А- синус), 1 мГц...10 МГц (канал В), макс. разрешение 1 мГц
- Канал А (система ФАПЧ): синус, прямоугольник
- Канал В (DDS): синус, прямоугольник, треугольник, импульс, Sync, экспонента, шум, DC (пост. смещ.)
- Вых. уровень (кан А/ В): 1 мВпик...10 Впик (50 Ом)/ -127 дБм... + 13 дБм
- Внутренний опорный генератор: $\pm 1 \times 10^{-6}$
- Виды модуляции (кан В): АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн
- Функции (кан В): свипирование (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы
- Графический ЖК-дисплей с диагональю 9 см. (TFT, отображение 10 параметров выходного сигнала)
- Интерфейсы: USB, RS-232 (опция: GPIB)

Характеристики АК ИП-3417/2

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	1500 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \text{E-}6$
Выходной уровень (минимум)	-127 дБм
Выходной уровень (максимум)	13 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	11 см, 480 x 274
Особенности	Канал А (система ФАПЧ) - синус, прямоугольник. Канал В (DDS) - синус, прямоугольник, треугольник, импульс, Sync, экспонента, шум, DC (пост. смещ.), до 10 Впик (50 Ом).
Интерфейс	USB, RS-232, опция - GPIB

Комплектация АК ИП-3417/2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-3417/2

№	Наименование	Количество
1.	Прибор АК ИП-3417/2	1
2.	Сетевой шнур	1
3.	Соед. кабель BNC-BNC	1
4.	CD-диск с ПО (по запросу)	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

