



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-3436/1

Характеристики АКИП-3436/1

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	80 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1E-6$
Выходной уровень (минимум)	1 мВ пик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	16
Память (СПФ)	40 Мб
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн, ШИМ, IQ
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК, сенсорный, 1024x600, 17,78 см
Особенности	Генераторов сигналов произвольной формы с 2 аналоговыми выходными каналами и 16-битным вертикальным разрешением, частотой дискретизации до 1.2 Гвыб/с (2х интерполированная), выходной частотой до 200 МГц и максимальной полосой модуляции до 1 МГц. Генерация сложного многоуровневого последовательного сигнала, функции двойного импульса, многотональной частотной модуляции. Формирование ПСПД/PRBS шаблонов со скоростью передачи данных до. Поддержка опционального программного обеспечения SigIQPro для генерации векторных сигналов. Формирование аналоговых и цифровых (IQ) модуляций. Частотомер до 200 МГц. Встроенный Web-сервер
Интерфейс	USB, LAN, Опция – GPIB