



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
495 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание АК ИП-3437/2

Характеристики АК ИП-3437/2

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	30 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	2,5Е-5 (опция ±2Е-6)
Выходной уровень	1 мВ пик-пик
Выходной уровень (максимум)	12 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	16
Память (СПФ)	100 МБ
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн, ШИМ, SUM, DSSC
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК, сенсорный, 480x272, 11,00 см
Особенности	Частот дискретизации до 625 МГц, максимальная полоса модуляции до 1 МГц. Генерация сложного многоуровневого последовательного сигнала, функции двойного импульса, суммирующей модуляции - всего 166 видов СПФ сигналов. Формирование PRBS шаблонов и синтез гармонического сигнала. Частотомер до 300 МГц. Опция усилителя мощности до 8 Вт. (5 Вскз, 200 кГц).
Интерфейс	USB, LAN

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83