



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
ТД «ЭСКО»
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКІП-3437/3

Характеристики АКІП-3437/3

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	40 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 2.5E-5$ (опция $\pm 1E-6$)
Выходной уровень	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	12 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	16
Память (СПФ)	32 МБ
Виды модуляции	FM, AM, PM, PWM, SUM, FSK, 4FSK, NFSK, PSK, 4PSK, NPSK, ASK, OSK
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК, сенсорный, 480x272, 11,00 см
Особенности	Генераторов сигналов произвольной формы с 2 аналоговыми выходными каналами и 16-битным вертикальным разрешением, частотой дискретизации до 625 Мвыб/с, максимальной полосой модуляции до 1МГц. Генерация сложного многоуровневого последовательного сигнала, функции двойного импульса, многотональной частотной модуляции, -всего 166 видов. Формирование PRBS шаблонов и синтез гармонического сигнала. Частотомер до 300МГц
Опция усилителя мощности до 8 Вт. (5 Вскз, 200 кГц).	
Интерфейс	USB, LAN