...ления АКИП-7505/1

Ти

Ди со

Ра

Ин

По

Ос

Описание АКИП-7505/1

Особенности меры сопротивления АКИП-7505/1:

- Программируемые меры электрического сопротивления многозначные, с функцией симулятора резистивных датчиков температуры;
- Базовая погрешность: $\pm 7 \times 10^{-5}$;
- Погрешность: $\pm 1 \times 10^{-6}$ при использовании Keysight 3458A или Fluke 8508A в качестве внешнего контроля через интерфейс GPIB;
- Диапазон установки сопротивления: от 100 мОм до 20 МОм;
- Разрешение: 1 мкОм (6 разрядов);
- Встроенная таблица датчиков RTD: PT100 и PT1000;
- 2-х или 4-х проводная схема подключения;
- Большой, цветной, сенсорный экран;
- Интерфейсы: USB, GPIB, LAN.

Характеристики АКИП-7505/1

Тип	Мера электрического сопротивления многозначная.
Диапазон	100 мОм...20 МОм
Разрешение	1 мкОм
Базовая погрешность	±7E-5
Особенности	Погрешность ±1E-6 при использовании прецизионных мультиметров Keysight 3458A или Fluke 8508A в качестве внешнего контроля через интерфейс GPIB. Большой цветной сенсорный экран. 2-х или 4-х проводная схема подключения. Встроенные таблицы для имитации термосопротивлений (RTD) PT100 и PT1000.
Интерфейс	GPIB

Комплектация АКИП-7505/1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-7505/1

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АКИП-7505/1	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование