



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ КОСМОС, Д. 1, К. 5 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 E-MAIL: SALES@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-8402



ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АКИП-8402:

- Комбинированный прибор для измерения параметров электрических сетей и контроля норм электробезопасности оборудования;
- Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводников заземления и зануления (ток > 200 мА);
- Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа): время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения, полное сопротивление цепи заземления без отключения УЗО (ток 15 мА);
- Измерение полного сопротивления цепи «Ф-Ф», «Ф-Н» и петли «Ф-З», вычисление ожидаемого тока КЗ (до 41,5 кА);
- Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В);
- Измерение в однофазных сетях: переменного тока и напряжения (TRMS), активной / реактивной / полной мощности, коэффициента мощности, гармоник тока и напряжения;
- Функция «Автоизмерение» (полное сопротивление цепи заземления + тест УЗО + измерение сопротивления изоляции);
- Определение правильности подключения и последовательности чередования фаз (индикация);
- Измерение токов утечки (опционально);
- Внутренняя память (500 тестов);
- ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение, справочное меню;
- Оптический USB интерфейс (опционально: ПО для анализа + кабель);
- Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2).

Характеристики АКИП-8402

| Параметр | Значения |
|---------------------------|---|
| Дисплей | ЖК-индикатор, экран 65 мм x 65 мм, монохромный |
| Условия эксплуатации | 0 оС ... 40 оС, отн. влажность < 80% |
| Объем памяти | 500 тестов |
| Напряжение питания | 1,5 В x 6 (тип AA) (в комплект не входят) |
| Ресурс батарей | не менее 600 тестов |
| Исполнение | МЭК 61010, МЭК 61326, МЭК 61557, кат 3 - 415 В (ф-ф)/~240 В (ф-э) |
| Габаритные размеры, масса | 240 x 160 x 70 мм; 1,2 кг |

Комплектация АКИП-8402

| № | Наименование | Количество |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | 3-х проводный кабель с евро-вилкой | 1 |
| 3. | Измерительный набор | 1 |
| 4. | Сумка для транспортировки | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |