



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 884468



Описание АКИП-8406

- Измерение параметров в 3-фазных и 1-фазных энергосистемах
 - Проверка целостности защитных проводников заземления и зануления (током > 200 мА и > 10 А)
 - Измерение напряжения прикосновения и частоты напряжения
 - Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа): время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения, полное сопротивление цепи заземления без отключения УЗО (ток 15 мА)
 - Измерение полного сопротивления цепи "Ф-Ф", "Ф-Н" и петли "Ф-З", вычисление ожидаемого тока КЗ
 - Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В)
 - Определение правильности подключения и порядка чередования фаз (индикация)
 - Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2)
 - Интерфейс RS-232 с оптическим выходом для подключения к ПЭВМ или принтеру
 - Внутренняя память (2 МБ, до 999 тестов)
 - ЖК-дисплей (128 × 128 точек), батарейное питание (6 × 1,5В)
 - Удобная сумка-кейс для хранения и транспортировки
 - В комплекте все необходимые аксессуары, ПО управления + оптокабель RS-232
- Купить мегаомметр АКИП 8406, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором АКIP в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции АКIP. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики АКИП-8406

	АКИП-8406
Контроль целостности защитных проводников заземления (тест 0,2 А)	
Тестовый ток	< 0,2 А, пост.
Разрешение установки	1 мА
Сопротивление в цепи	< 5 Ом (после калибровки проводов)
Диапазон измерений R	0,01...9,99 Ом
	10,0...99,9 Ом
Разрешение	0,01 Ом
	0,1 Ом
Погрешность измерения*	± (2,0 % + 2 ед.сч.)
	*- с учетом погрешности калибровки пр.
Напряжение теста	От 4 до 12 В, пост. (Увых без нагрузки)
Контроль целостности защитных проводников заземления (тест 10 А)	
Тестовый ток	> 10 А, перем. (АС)
Разрешение установки	0,1 А
Сопротивление в цепи	< 0,45 Ом
Диапазон измерений R	0,001...0,999 Ом
Разрешение	0,001 Ом

Погрешность измерения	± (1,0 % + 2 ед.сч.)
Схема измерений	4-х пров.
Напряжение теста	230 В перем. / 50 Гц
Измерение сопротивления изоляции	
Тестовое напряжение (пост.)	50 В / 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В
Диапазон измерений	0,01... 99,99 / 0,01... 199,9 / 0,01... 499 / 0,01... 999 / 0,01... 1999
(МОм)	
	3 пред. / 3 пред. / 4 пред. / 4 пред. / 4 пред
Разрешение (Ом)	0,01...0,1 / 0,01...0,1 / 0,01...1,0 / 0,01...1,0 / 0,01...1,0
Погрешность измерения	± (2,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 1-2
	± (5,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 3-4
Измерение напряжения прикосновения (Un)	
Диапазон измерений	0...2*Un, (Un = 25 В или 50 В)
Разрешение	0,1 В
Погрешность измерения	-0%, + (10% +3 ед.сч.)
Измерение полного сопротивления заземления без отключения УЗО	
Диапазон измерений заземления	1...1999 Ом (с учетом заземления сооружения и коммуникаций)
Разрешение	1 Ом
Погрешность измерения	± (5,0 % +3 ед.сч.)
Схема измерения	4-х проводная
Тестовый ток	15 мА
Напряжение петли, чередование фаз	
Диапазон измерений	15 В ...460 В
Разрешение	1 В
Погрешность	± (3,0 % + 2 ед.сч.)
Чередование фаз	индикация
Частота напряжения	
Основная гармоника	50 Гц ± 5 %; 60 Гц ± 5 % (47,063,6)
Разрешение	0,1 Гц
Погрешность	±(0,1 % + 1 ед.сч.)
Измерение сопротивления цепи "фаза-фаза", "фаза-нейтраль"	
Диапазон измерений	0,01... 9,9 Ом
	10 ...199,9 Ом
Разрешение	0,01 Ом
	0,1 Ом
Погрешность	± (5,0 % +3 ед.сч.)
Измерение сопротивления петли "фаза-земля"	
Диапазон измерений	0,01... 9,9 Ом
	10...199,9 Ом
	200...1999 Ом
Разрешение	0,01 Ом
	0,1 Ом
	1 Ом
Погрешность	± (5,0 % +3 ед.сч.)
Общие данные	
Дисплей	ЖК-индикатор, экран 128 мм x 128 мм, монохромный
Условия эксплуатации	0 °С ... 40 °С, отн. влажность < 80 %
Объем памяти	2 МБ (999 изм. макс., без возможности расширения)
Напряжение питания	Внутреннее: 1,5 В x 6 (тип AA)
	Внешнее: 230 В, 50/60 Гц (для теста проводников заземления 10 А)
Ресурс батарей	от 80 до 1000 тестов
Интерфейс	Оптоизолированный RS-232
Исполнение	МЭК 61010-1
Габаритные размеры	225 x 165 x 105 мм
Масса	1,75 кг

Комплектация АКИП-8406

- Мегомметр АКИП 8406
- 3-х проводный кабель переходник-штепсель
- 3 измерительных провода + 3 зажима "крокодил" + 1 тестовый провод

- Шнур питания и набор измерительных проводов (3 м) для тестов 10 А
- Транспортная сумка
- Руководство по эксплуатации
- ПО управления + оптокабель RS-232

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83