



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 707-8000 | БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-8000 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ЗНАМЕННАЯ УЛИЦА, Д. 10 | РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 | ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ZENITH@ESKO.MD

матричный USB коммутатор независимых ВЧ сигналов

Артикул: 55202700



Ко
по
Ко
Ча
до
Ин
Ко
ка
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ КОММУТАТОРА AEE-2027

Прибор **AEE-2027** является матричным коммутатором сигналов с электронным управлением. Выполнен в виде приставки к компьютеру (ПК). Управление коммутацией осуществляется программно от компьютера через интерфейс USB или дистанционно через сетевой интерфейс 10/100BASE-T (LAN).

КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SDK AEE2027

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА

Комплект предназначен для создания приложений пользователя, использующих поддерживаемое оборудование.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- динамическая библиотека (DLL) Windows, содержащая все функции, необходимые для работы с прибором;
- заголовочный файл библиотеки на языке Си;
- соответствующее библиотеке функциональное дерево NI LabWindows/CVI;
- соответствующая библиотеке палитра функции NI LabVIEW;
- файл справки с описанием всех функций библиотеки;
- пример графического приложения для среды Borland C++ Builder (все необходимые исходные файлы проекта);
- библиотека импорта для среды Microsoft Visual C++;
- пример приложения для среды NI LabWindows/CVI (все необходимые исходные файлы проекта);
- пример приложения для среды NI LabVIEW (все необходимые исходные файлы проекта);
- откомпилированный рабочий пример графического приложения, работающий совместно с редактором цифrogramм АКТАКОМ APP-3501.

Примечание: Бесплатная базовая версия SDK не включает в себя примеры программирования.

Характеристики Актacom AEE-2027

Параметр	Значение
Количество входных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Количество выходных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Позволяет коммутировать X1-Y1, X2-Y2, X3-Y3, X4-Y4	
Вид и максимальное значение напряжения коммутируемой цепи	постоянное, переменное (пик-пик) – 10 мВ...100 В
Максимальный ток коммутируемой цепи	0,5 А
Максимальная частота коммутируемого сигнала	100 МГц
Интерфейс	USB 1.1 (12 Мбит/с), Ethernet 10/100BASE-T
Питание	5,5 В / 220 В с сетевым адаптером
Габаритные размеры	150x85x35 мм
Масса	0,20 кг

Комплектация Актacom AEE-2027

Наименование	Количество
Четырехканальный коммутатор независимых ВЧ сигналов AEE-2027	1
Кабель mini USB - USB	1

Наименование	Количество
Краткое руководство	1
Программное обеспечение Aktakom Switch Box	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83