



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 188-30-30

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по номеру 8 800 100 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Часы работы в регионах

## Четырехканальный USB силовой коммутатор 1 линия на 4 выхода

Артикул: 55208600



Ко  
по

Ко

Ча  
до

Ко  
ка

Пи

Прибор **АЕЕ-2086** является матричным коммутатором сигналов с электронным управлением. Выполнен в виде приставки к компьютеру (ПК). Управление коммутацией осуществляется программно от компьютера через интерфейс USB или дистанционно через сетевой интерфейс 10/100BASE-T (LAN).

### КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SDK AEE-2086

#### НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА

Комплект предназначен для создания приложений пользователя, использующих поддерживаемое оборудование.

#### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- динамическая библиотека (DLL) Windows, содержащая все функции, необходимые для работы с прибором;
- заголовочный файл библиотеки на языке Си;
- соответствующее библиотеке функциональное дерево NI LabWindows/CVI;
- соответствующая библиотеке палитра функции NI LabVIEW;
- файл справки с описанием всех функций библиотеки;
- пример графического приложения для среды Borland C++ Builder (все необходимые исходные файлы проекта);
- библиотека импорта для среды Microsoft Visual C++;
- пример приложения для среды NI LabWindows/CVI (все необходимые исходные файлы проекта);
- пример приложения для среды NI LabVIEW (все необходимые исходные файлы проекта);
- откомпилированный рабочий пример графического приложения, работающий совместно с редактором цифровых программ АКТАКОМ APP-3501.

Примечание: Бесплатная базовая версия SDK не включает в себя примеры программирования.

### Характеристики Aktakom AEE-2086

| Параметр                                                  | Значение                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Количество входных портов                                 | 1...7 (выбирается пользователем)                 |
| Количество выходных портов                                | 1...7 (выбирается пользователем)                 |
| Позволяет коммутировать разъем X1 на любой из разъемов Y  |                                                  |
| Можно коммутировать разъемы Y в любой комбинации          |                                                  |
| Вид и максимальное значение напряжения коммутируемой цепи | постоянное, переменное (пик-пик) – 10 мВ...300 В |
| Максимальный ток коммутируемой цепи                       | 3,0 А                                            |
| Максимальная частота коммутируемого сигнала               | 100 кГц                                          |
| Интерфейс                                                 | USB 1.1 (12 Мбит/с), Ethernet 10/100BASE-T       |
| Питание                                                   | 5,5 В / 220 В с сетевым адаптером                |
| Габаритные размеры                                        | 150x85x35 мм                                     |
| Масса                                                     | 0,21 кг                                          |

### Комплектация Aktakom AEE-2086

| Наименование                                                     | Количество |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Четырехканальный силовой коммутатор 1 линия на 4 выхода AEE-2086 | 1          |
| Сетевой адаптер                                                  | 1          |
| Программное обеспечение                                          | 1          |
| Руководство по эксплуатации                                      | 1          |

