



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 250-1333    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**адаптер USB 1 силовой линии на 7 выходов**    ESKOMP@ESKOMP.RU

Артикул: 55208800



Ко  
по  
Ко  
Ча  
до  
Ин  
Пи  
Ос

## НАЗНАЧЕНИЕ КОММУТАТОРА АЕЕ-2088

Прибор **АЕЕ-2088** является матричным коммутатором сигналов с электронным управлением. Выполнен в виде приставки к компьютеру (ПК). Управление коммутацией осуществляется программно от компьютера через интерфейс USB или дистанционно через сетевой интерфейс 10/100BASE-T (LAN).

## КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SDK АЕЕ-2088

### НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА

Комплект предназначен для создания приложений пользователя, использующих поддерживаемое оборудование.

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- динамическая библиотека (DLL) Windows, содержащая все функции, необходимые для работы с прибором;
- заголовочный файл библиотеки на языке Си;
- соответствующее библиотеке функциональное дерево NI LabWindows/CVI;
- соответствующая библиотеке палитра функции NI LabVIEW;
- файл справки с описанием всех функций библиотеки;
- пример графического приложения для среды Borland C++ Builder (все необходимые исходные файлы проекта);
- библиотека импорта для среды Microsoft Visual C++;
- пример приложения для среды NI LabWindows/CVI (все необходимые исходные файлы проекта);
- пример приложения для среды NI LabVIEW (все необходимые исходные файлы проекта);
- откомпилированный рабочий пример графического приложения, работающий совместно с редактором цифrogramм АКТАКОМ APP-3501.

Примечание: Бесплатная базовая версия SDK не включает в себя примеры программирования.

## Характеристики Актacom АЕЕ-2088

Параметр	Значение
Количество входных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Количество выходных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Позволяет коммутировать разъем X1 на любой из разъемов Y и разъем Y1 на любой из разъемов X	
Можно коммутировать разъемы Y в любой комбинации, а также разъемы X в любой комбинации	
Вид и максимальное значение напряжения коммутируемой цепи	постоянное, переменное (пик-пик) – 10 мВ...300 В
Максимальный ток коммутируемой цепи	3,0 А
Максимальная частота коммутируемого сигнала	100 кГц
Интерфейс	USB 1.1 (12 Мбит/с), Ethernet 10/100BASE-T
Питание	5,5 В / 220 В с сетевым адаптером
Габаритные размеры	150x85x35 мм
Масса	0,21 кг

## Комплектация Актacom АЕЕ-2088

Наименование	Количество
Коммутатор 1 силовой линии на 7 выходов АЕЕ-2088	1
Сетевой адаптер	1
Программное обеспечение	1

Наименование	Количество
Руководство	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**