



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46364047



Ве
со

По
из

По
ПК

Ра

Из
те

Ос

Ис
пе

НАЗНАЧЕНИЕ ОММЕТРА AM-6011:

Омметр AM-6011 предназначен для измерения сопротивления изоляции и низкоомных электрических цепей при различных рабочих напряжениях при проведении наладочных и ремонтных работ, а также при лабораторных исследованиях в условиях умеренного климата.

ОСОБЕННОСТИ ОММЕТРА AM-6011:

- Установка пределов измерений;
- Звуковая индикация выхода за пределы.

Характеристики Актаком AM-6011

Параметр		Значение	
Измерение сопротивления изоляции		10 мкОм-2 кОм, 5 диапазонов	
Базовая погрешность измерения		2% базовая	
Дисплей		4 ½ цифровой	
Скорость измерения		2/с	
Условия эксплуатации		0-40 °С, влажность менее 90%	
Габариты		270x110x275 мм	
Масса		2,5 кг	
Габариты в упаковочной таре		390x280x400	
Вес в упаковочной таре		4,5 кг	

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Абсолютная погрешность
200 мОм	10 мкОм	±(2%+4 е.м.р.)	±4.0398 мОм
2 Ом	100 мкОм	±(2%+4 е.м.р.)	±0.040398 Ом
20 Ом	1 мОм	±(2%+4 е.м.р.)	±0.40398 Ом
200 Ом	10 мОм	±(2%+4 е.м.р.)	±4.0398 Ом
2 кОм	100 мОм	±(2%+4 е.м.р.)	±0.040398 кОм

Комплектация Актаком AM-6011

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Измерительный тестовый кабель (микро-клипсы)	1
3.	Измерительный щуп	1
4.	Сетевой шнур	1

