



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (Питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 74333502



По  
на  
  
По  
то  
  
На  
  
То  
  
Ко  
на  
  
Ко  
на  
  
Фи  
на  
  
Ре  
на  
  
За  
КЗ  
  
Пи

Недорогой аналоговый источник питания с цифровой индикацией APS-3335 имеет 2 регулируемых канала по 30 В, 5 А и 1 нерегулируемый канал 5 В, 3 А. Предназначен для проведения работ в процессе наладки, ремонта и лабораторных исследований. Источник питания выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток.

### ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-3335:

- Четыре 3-х -разрядных LED дисплея;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

### Характеристики Aktakom APS-3335

Параметр	Значение
Количество каналов	3 (2 основных регулируемых, 1 фиксированный)
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...5 А x 2
Разрешение установки выходного напряжения	0,1 В
Разрешение установки выходного тока	0,01 А
Параллельное соединение основных каналов	0...30 В / 10 А
Последовательное соединение основных каналов	0...60 В / 5 А или -30 В...+30 В / 5 А
Фиксированный канал	5 В / 3 А
Трекинг-режим	есть, основные каналы
Погрешность установки выходного напряжения	1%Uуст+2 емр
Погрешность установки выходного тока	2% Iуст + 2 емр
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	Не более 10 мВ
Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току и от переплюсовки	Есть
Режим стабилизации тока и напряжения	Есть
Дисплей	Четыре 3-разрядных LED дисплея
Питание	220±22 В
Габаритные размеры	385x268x164 мм
Масса	13 кг

### Комплектация Aktakom APS-3335

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3335	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**