



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 350-70-37  
**МЕТР ЦИФРОВОЙ**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 46101600



На  
та

На  
та

То  
та

То  
та

Ис

От  
ин

Со  
та

Из  
те

Те

Пр  
це

Ис  
пе

Ск  
им

Уд  
по

Фу  
та

Па

Св  
ПК

Гр  
шк

Из  
РН

По

Вз

По  
эл

**Внимание!** Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

#### НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА AM-1016:

AM-1016 объединяет в себе функции мультиметра и тестера сетей. При помощи AM-1016 можно проверить T568A, T568B, 10Base-T, Token Ring.

#### ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА AM-1016:

- 3½ цифры LCD, максимальное показание 1999;
- Тестовое гнездо телефонной линии RJ-11;
- Тестовое гнездо линий RJ-45;
- Индикатор разряда батареи;
- Тестирование батарей 1,5 В, 6 В, 9 В;
- Защита от перегрузок;
- Звуковой тестер.

## Характеристики Aktacom AM-1016

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Абсолютная погрешность
Технические характеристики			
Постоянное напряжение			
200 мВ	0.1 мВ	±(0.8%+2 е.м.р.)	±1.7992 мВ
2 В	0.001 В	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.017992 В
20 В	0.01 В	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.17992 В
200 В	0.1 В	±(0.8%+2 е.м.р.)	±1.7992 В
1000 В	1 В	±(1.2%+3 е.м.р.)	±14.988 В
Переменное напряжение			
200 мВ	0.1 мВ	±(1.2%+3 е.м.р.)	±2.6988 мВ
2 В	0.001 В	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.018992 В
20 В	0.01 В	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.18992 В
200 В	0.1 В	±(0.8%+3 е.м.р.)	±1.8992 В
700 В	1 В	±(1.2%+5 е.м.р.)	±13.388 В
Постоянный ток			
200 мкА	0.1 мкА	±(0.8%+3 е.м.р.)	±1.8992 мкА
2 мА	0.001 мА	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.018992 мА
20 мА	0.01 мА	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.18992 мА
200 мА	0.1 мА	±(1.5%+2 е.м.р.)	±3.1985 мА
10 А	0.01 А	±(2%+5 е.м.р.)	±0.2498 А
Переменный ток			
200 мкА	0.1 мкА	±(2%+3 е.м.р.)	±4.298 мкА
20 мА	0.01 мА	±(1%+3 е.м.р.)	±0.2299 мА
200 мА	0.1 мА	±(1.8%+3 е.м.р.)	±3.8982 мА
10 А	0.01 А	±(3%+5 е.м.р.)	±0.3497 А
Сопротивление			
200 Ом	0.1 Ом	±(0.8%+3 е.м.р.)	±1.8992 Ом
2 кОм	0.001 кОм	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.018992 кОм
20 кОм	0.01 кОм	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.17992 кОм
200 кОм	0.1 кОм	±(0.8%+2 е.м.р.)	±1.7992 кОм
2 МОм	0.001 МОм	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.017992 МОм
20 МОм	0.01 МОм	±(1%+2 е.м.р.)	±0.2199 МОм
200 МОм	0.1 МОм	±(5%+10 е.м.р.)	±10.995 МОм
Параметр		Значения	
Общие характеристики			
Тестирование	Телефонных линий (RJ-11) и компьютерных сетей (RJ-45) и стандарты T568A, T568B, 10Base-T, и TokenRing		
Питание	9 В		
Масса, кг	0,36		
Габаритные размеры, мм	185x85x44		

## Комплектация Aktacom AM-1016

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр AM-1016	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Заглушка для кабеля RJ45	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

Руководство по эксплуатации содержит опечатку и зажимы типа "крокодил" в комплект поставки мультиметра AM-1016 не входят. Приносим извинения за ошибку.

