Iметр цифровой

Артикул: 46108300

Ча
ma

На
ma

На
ma

Ток
ma

Ток
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тек

Тех

Пр
цеп

Ис
пер

Ск
им

Уд
пов

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА АМ-1083:

Мультиметр АМ-1083 предназначен для измерения постоянного и переменного (40-400 Гц) тока (до 20 А!) и напряжения, сопротивления, ёмкости, проверки диодов и прозвонки цепей.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА АМ-1083:

- Ручной выбор диапазона;
- Удержание текущих значений;
- Измерение индуктивности, частоты и температуры;
- Тест диодов;
- Прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания;
- Современный дизайн;
- Экранированный корпус;
- Защитный хольстер;
- Сменный предохранитель;
- Защита от высокого напряжения;
- Защита от неправильного подключения.

Характеристики Aktakom AM-1083

Параметр	Диапазоны	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В	±(0,5%+3)
Переменное напряжение	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В	±(0,8%+5)
Постоянный ток	2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А	±(0,8%+3)
Переменный ток	2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А	±(1,0%+5)
Сопротивление	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 2000 МОм	±(0,8%+3)
Емкость	20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ	±(2,5%+20)
Индуктивность	2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 2 Гн / 20 Гн	±(2,5%+20)
Частота	2 кГц / 20 кГц / 200 кГц / 2000 кГц / 10 МГц	±(0,5%+20)
Температура	-20 °С ...+1000 °С	±(1,0%+4)
Общие характеристики		
Дисплей	широкий ЖК дисплей с подсветкой (65x45 мм) ЖКИ 3 ½ разряда, (1 999 отсчетов)	
Базовая погрешность	0,5%	
Входной импеданс	10 МОм	
Частотный диапазон при измерении тока и напряжения	40...400 Гц	
Скорость измерений	3 изм/с	
Питание	батарея 9 В («Крона»)	
Габаритные размеры	190x95x37 мм	
Масса	около 400 г	

Комплектация Aktakom AM-1083

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр АМ-1083	1
2.	Измерительные щупы	2
3.	Термопара К-типа	1
4.	Адаптер для подключения термопар и компонентов	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83