



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ОММЕТР 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46600700



На
ни
со
Ве
со
На
ра:
От
ин
Ма
А
Сх
из

НАЗНАЧЕНИЕ МИЛЛИОММЕТРА AM-6007:

Миллиомметр AM-6007 предназначен для измерения малых значений активного сопротивления цепей и их элементов, а так же контактных сопротивлений. Измерения проводятся по 2-х и 4-х проводной схеме (с помощью зажимов Кельвина).

Характеристики Актacom AM-6007

Параметр	Значения
Дисплей	ЖКИ, 4 5/6 разрядов, подсветка
Базовая погрешность	0,05%
Макс. тестовый ток	5 А (на диапазоне 120 мОм)
Время установления показаний прибора	не более 2,5 с
Выбор пределов измерения	Ручной (6х3 диапазонов) или автоматический (7 диапазонов)
Измерение длины проводов	- метр - фут
Память	3 000 измеренных значений
Диапазон измерений	1,000 мОм...6,0000 кОм
Разрешение	1 мкОм / 10 мкОм / 100 мкОм / 1 мОм / 10 мОм / 100 мОм
Тестовый ток	100 мкА / 1 мА / 10 мА / 100 мА / 1 А / 5 А
Компаратор	Программируемый звуковой сигнал (Hi/Lo); 20 ячеек
Сортировка	Hi / Pass / Lo
Питание	От аккумуляторной батареи (8 x1,2 В / 2700 мАч) или адаптера (12 В / 2 А)
Рабочие условия	-10 °С...+50 °С; относительная влажность 85%
Дополнительно	- Удержание показаний - Компенсация сопротивления тестовых проводов - Индикация пражряда батарей
Габаритные размеры (длина, ширина, высота)	257 × 155 × 57 мм
Масса	1,16 кг

Комплектация Актacom AM-6007

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Кабель RS-232 \ USB	1
4.	Аккумуляторная батарея	1
5.	Сетевой адаптер	1
6.	Зажимы Кельвина (комплект)	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83