



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 224-11-02
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46100800



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1008:

Мультиметр АММ-1008 представляет собой надёжный и недорогой прибор, имеющий широкий набор типичных измерительных функций и большой ЖКИ (2000 отсчётов) с крупными цифрами и подсветкой. Его можно так же применять для диагностики автомобильных цепей и мощных бытовых приборов, благодаря расширенному диапазону тока (кратковременно до 20 А).

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1008:

- ЖКИ 3 1/2 разряда (2000 отсчётов), подсветка;
- Двухслойная изоляция корпуса;
- Функция удержания показаний;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовывключение питания (без возможности отключения функции);
- Удобная подставка (с возможностью подвешивания);
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.

Характеристики Aktakom АММ-1008

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	1000 В	±(0,5% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение	700 В	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Постоянный ток	20 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Переменный ток	20 А	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Сопротивление	20 МОм	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Ёмкость	200 мкФ	±(4,0% + 3 е.м.р.)
Частота	20 кГц	±(1,5% + 5 е.м.р.)
Температура	760°С/1400°F	±(3,0% + 3 е.м.р.)
Тест диодов	2,8 В	-
Прозвонка	30 Ом	-
Общие характеристики		
Параметр	Значение	
Дисплей	ЖКИ 3 1/2 разряда (2000 отсчётов), подсветка	
Категория защиты	CAT III 600V; CAT II 1000V	
Термопара	К-типа	
Питание	9 В, батарея типа "Крона"	
Габаритные размеры	195х92х38 мм	
Масса	380 г	

Комплектация Aktakom АММ-1008

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АММ-1008	1
2.	Термопара К-типа	1
3.	Комплект измерительных щупов	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1