



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46104801



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Цифровой мультиметр Актаком АММ-1048 – простой в использовании и компактный измерительный прибор, который позволяет определять различные параметры работы электросетей и электронного оборудования. С его помощью можно измерять напряжение и силу тока до 200 мА, а также производить тестирование исправности диодов и проверять целостность цепи.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АКТАКОМ АММ-1048:

- Компактные размеры.
- Встроенный фонарик.
- Высокая степень защиты.
- Автоотключение.

Крайне небольшие габариты данного прибора облегчают процесс эксплуатации и транспортировки. Устройство поместится даже в самую небольшую сумку. Также, не возникнет никаких проблем с использованием прибора в темноте – в корпус мультиметра встроен фонарик.

Устройство полностью соответствует категории защиты CAT III 1000V. Установлены два плавких предохранителя, которые предотвращают повреждение мультиметра при подключении к проводу с высоким напряжением.

Для управления мультиметром Актаком АММ-1048 используются кнопки и поворотный регулятор. Понятная маркировка на лицевой части корпуса облегчает процесс первоначального знакомства с измерительным инструментом. На ЖК экран выводится информация об остатке заряда в элементах питания. Предусмотрена защита от неправильной коммутации контактов и индикация перегрузки.

В качестве элементов питания используются две батареи напряжением 1,5 В типа ААА. Для экономии заряда имеется функция автоотключения прибора в случае простоя более 15 минут.

Характеристики Актаком АММ-1048

Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	400 мВ,	±(0.5% + 3 е.м.р.)
	4.000 В,40.00 В, 400.0 В, 600 В	±(1.2% + 3 е.м.р.)
Переменное напряжение (50...60 Гц)	4.000 В, 40.00 В	±(1.0% + 8 е.м.р.)
	400.0 В, 600 В	±(2.3% + 10 е.м.р.)
Постоянный ток	400.0 мкА, 4000 мкА	±(2.0% + 8 е.м.р.)
	40.00 мА, 200.0 мА	
Переменный ток (50...60 Гц)	400.0 мкА, 4000 мкА	±(2.5% + 10 е.м.р.)
	40.00 мА, 200.0 мА	
Сопротивление	400.0 Ом	±(0.8% + 5 е.м.р.)
	4.000 кОм, 40.00 кОм, 400.0 кОм	±(1.2% + 5 е.м.р.)
	4.000 МОм	±(5.0% + 5 е.м.р.)
	40.00 МОм	±(10.0% + 5 е.м.р.)
Ёмкость	4.000 нФ	±(5.0% + 0.6 нФ)
	40.00 нФ	±(5.0% + 30 е.м.р.)
	400.0 нФ	±(3.0% + 15 е.м.р.)
	4.000 мкФ, 40.00 мкФ, 200.0 мкФ	±(5.0% + 25 е.м.р.)
Частота	9.999 Гц, 99.999 Гц, 999.9 Гц, 9.999 кГц	±(2.0% + 5 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	0.5-99%	±(2.0% + 5 е.м.р.)
Тест диодов	тестовый ток 1 мА, напряжение откр.контура 1,5 В	
Прозвонка	Звуковой сигнал <100 Ом	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Питание	3 В (2 батареи 1,5 В типа ААА)	
Габаритные размеры	104x55x32,5 мм	
Масса	145 г	

Комплектация Актаком АММ-1048

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр АММ-1048	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Руководство по эксплуатации	1