



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 244-11-02
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 200 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46121901



Частота, тах _____

Напряжение постоянно тах _____

Напряжение переменн тах _____

Ток постоянный (А), тах _____

Ток переменный (А), тах _____

Исполнение _____

Отображение информации _____

Частота, тах _____

Сопротивление (МОм), тах _____

Емкость (мкФ), тах _____

Измерение температуры _____

Тестирование диодов _____

Прозвонка цепи _____

Испытание р-п перехода _____

Сквозность / Коэффици импульсов _____

Удержание показаний _____

Функция тах/тiп _____

Память _____

Связь с ПК _____

Графическая шкала _____

Измерение True-RMS _____

Подсветка _____

Взрывозащищенность _____

Поиск статического электричества _____

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА АММ-1219:

- Цифровой мультиметр с функцией регистратора и Bluetooth интерфейсом. TrueRMS (1 кГц). ЖКИ 4 1/2 разряда (20000 отсчётов) с подсветкой.
- Постоянное напряжение до 1000 В ($\pm 0,05\%$); переменное напряжение до 750 В ($\pm 0,5\%$); постоянный ток до 20 А ($\pm 0,5\%$);

- переменный ток до 20 А (±0,8%);
- сопротивление до 60 МОм (±0,3%);
- ёмкость до 20 мФ (±3,0%); частота до 20 МГц (±0,1%);
- коэффициент заполнения, температура -50...400 °С (±2,5%); тест диодов; прозвонка.
- Бесконтактный датчик напряжения.
- Функция регистратора (10000 значений).
- Построение трендов.
- Относительные измерения.
- Удержание показаний.
- Озвучивание результата.
- Авто и ручной выбор диапазона,
- Автоотключение.
- Защита от перегрузок 600 В, CAT IV / 1000 В, CATIII.
- Bluetooth модуль BLE 4.0.
- Питание 9 В (Крона).
- Размеры 196x88,5x56 мм.
- Масса 320 г.

Характеристики Aktakom AMM-1219

Диапазоны	Наилучшее разрешение	Погрешность
Постоянное напряжение		
20.000 мВ	0,001 мВ	±(0,05%+10 е.м.р.)
200.00 мВ	0,01 мВ	
2.0000 В	0,1 мВ	±(0,1%+2 е.м.р.)
20.000 В	0,001 В	
200.00 В	0,01 В	
1000.0 В	0,1 В	±(0,15%+5 е.м.р.)
Переменное напряжение (40...1000 Гц)		
20.000 мВ	0,001 мВ	±(0,5%+10 е.м.р.)
200.00 мВ	0,01 мВ	
2.0000 В	0,1 мВ	
20.000 В	0,001 В	
200.00 В	0,01 В	
750.0 В	0,1 В	±(0,8%+10 е.м.р.)
Постоянный ток		
200.00 мкА	0,01 мкА	±(0,5%+10 е.м.р.)
2.0000 мА	0,1 мкА	
20.000 мА	0,001 мА	
200.00 мА	0,01 мА	
20.000 А [1]	0,001 А	±(2,0%+10 е.м.р.)
Переменный ток (40...1000 Гц)		
200.00 мкА	0,01 мкА	±(0,8%+10 е.м.р.)
2.0000 мА	0,1 мкА	
20.000 мА	0,001 мА	
200.00 мА	0,01 мА	
20.000 А [1]	0,001 А	±(2,5%+10 е.м.р.)
Сопротивление		
200.00 Ом	0,01 Ом	±(0,5%+10 е.м.р.)
2.0000 кОм	0,0001 кОм	±(0,3%+3 е.м.р.)
20.000 кОм	0,001 кОм	±(0,3%+1 е.м.р.)
200.00 кОм	0,01 кОм	
2.0000 МОм	0,0001 МОм	
20.000 МОм	0,001 МОм	±(0,5%+1 е.м.р.)
200.00 МОм	0,01 МОм	±(5,0%+10 е.м.р.)
Емкость		
2.0000 нФ	0,0001 нФ	±(3,0%+10 е.м.р.)
20.000 нФ	0,001 нФ	
200.00 нФ	0,01 нФ	
2.0000 мкФ	0,0001 мкФ	
20.000 мкФ	0,001 мкФ	
200.00 мкФ	0,01 мкФ	
2.0000 мФ	0,0001 мФ	
20.000 мФ [2]	0,001 мФ	

Диапазоны	Наилучшее разрешение	Погрешность
Частота [3]		
200.00 Гц	0,01 Гц	±(0,1%+4 е.м.р.)
2.0000 кГц	0,0001 кГц	
20.000 кГц	0,001 кГц	
200.00 кГц	0,01 кГц	
2.0000 МГц	0,0001 МГц	
20.000 МГц	0,001 МГц	
Коэффициент заполнения		
0,1% ~ 99,9% (Vска = 1 В, f = 1 кГц)	0,1 %	±(1,2%+3 е.м.р.)
0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц)		±(2,5%+3 е.м.р.)
Температура (К-тип)		
-50 °С...400 °С	0,1 °С	±(1,0%+3 °С)
-58 °F...752 °F	0,11 °F	±(1,2%+6 °С)
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Отображение информации	Большой ЖК дисплей с подсветкой: 4 1/2 разряда, 20000 отсчетов	
TrueRMS измерения	Есть (40 Гц...1 кГц)	
Скорость измерения	3 раза/сек	
Базовая погрешность	0,05%	
Входной импеданс	≥10 МОм	
Выбор диапазонов	Автоматический и ручной	
Удержание текущих значений	Есть	
Режим относительных измерений	Есть	
Тест диодов и прозвонка цепи	Есть	
Индикатор разряда батарей	Есть	
Автовыключение питания	30 мин	
Защита от перегрузок	600 В, CATIV / 1000 В, CATIII	
Интерфейс	Bluetooth интерфейс BLE 4.0	
Бесконтактный датчик напряжения	Есть	
Фонарик	Есть	
Функция регистратора данных	до 10000 измерений во внутреннюю память (сэмплирование от 1 до 4200000 с)	
Озвучивание результата	через мобильное приложение	
Питание	9 В (тип Крона)	
Габаритные размеры	190x90x56 мм	
Вес	320 г	

Комплектация Aktakom AMM-1219

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр с функцией регистратора и Bluetooth интерфейсом AMM-1219	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Зажимы типа "крокодил"	2
4.	Отвертка	1
5.	Термопара К -типа	1
6.	Руководство по эксплуатации	1