



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 70 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 info@ESKOMP.RU

Артикул: 44351600



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

На
пи

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ANP-3516:

16-канальный генератор цифровых последовательностей обеспечивает формирование цифровых тестовых последовательностей параллельно-последовательного кода. Прибор предназначен для работы в автоматизированных системах тестирования и диагностики цифровых схем и устройств с использованием персонального компьютера. Использование генератора паттернов позволяет значительно сократить время диагностики, тестирования или испытаний разрабатываемых устройств.

Характеристики Aktakom ANP-3516 USB

Параметры	Значение
Количество каналов	16 цифровых
Длина памяти на канал	256 кбит
Частота внутреннего тактирования	2 Гц...100 МГц
Частота внешнего тактирования	до 50 МГц
Амплитуда выходного напряжения	1,8...4,3 В с шагом 1,2 мВ
Требования к нагрузке выходов цифровых каналов	200 Ом, 20 пФ
Предельные значения напряжения на входах внешнего тактирования и синхронизации	-1...+6 В
Питание	+6 В / ~220 В / 50 Гц, 15 Вт
Интерфейс	USB 1.1
Питание	+6 В / ~220 В / 50 Гц, 15 Вт
Габариты	260x210x70 мм
Вес	1,5 кг

Комплектация Aktakom ANP-3516 USB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ANP-3516

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Блок питания	1
3.	USB кабель для соединения с ПК	1
4.	Набор соединительных проводов	1
5.	Краткое руководство по установке и паспорт	1
6.	Руководство по эксплуатации и программное обеспечение под Windows XP (компакт-диск)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83