



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (Питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43130601



Ко  
ка  
  
Ре  
на  
  
За  
КЗ  
  
Ди  
уп  
  
По  
ПК  
  
Пу  
на  
  
Пи

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1306:

Источники питания APS-1306 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата. Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1306:

- Одновременное отображение тока и напряжения;
- Защита от перегрева по току и напряжению;
- Защита от перегрузки по току (функция OCP);
- Режим стабилизации тока и напряжения(CC и CV);
- Блокировка поворотных регуляторов.

## Характеристики Aktakom APS-1306

| Параметр                                         | Значение        |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Дисплей                                          | 2 LED дисплея   |
| Количество каналов                               | 1 канал         |
| Выходное напряжение                              | 0...30 В        |
| Выходной ток                                     | 0...5 А         |
| Погрешность воспроизведения выходного напряжения | ±(0,5% + 20 мВ) |
| Погрешность воспроизведения выходного тока       | ±(0,5% + 2 мА)  |
| Пulsация + шум по напряжению                     | 2 мВ с.к.з.     |
| Питание                                          | 220 В           |
| Габаритные размеры                               | 116х180х265 мм  |
| Вес                                              | 5,3 кг          |

## Комплектация Aktakom APS-1306

| №  | Наименование              | Количество |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Источник питания APS-1306 | 1          |
| 2. | Сетевой кабель питания    | 1          |
| 3. | Кабель USB                | 1          |
| 4. | Техническая документация  | 1          |

