



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43226104



Мо  
Мо  
Вт  
Ко  
ка  
Ре:  
на  
За  
КЗ  
Ди  
уп

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-2261:

- 4 цифровых 3-разрядных LED дисплея;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV;
- Трекинг-режим;
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 минут.

## Характеристики APS-2261

| Параметр                                                                                                     | Значение                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                                                                                           | 2                                                                                                                                  |
| Выходное напряжение                                                                                          | 0..60 В x 2                                                                                                                        |
| Выходной ток                                                                                                 | 0..10 А x 2                                                                                                                        |
| Режимы                                                                                                       | параллельного (60 В/ 20 А) и последовательного (120 В/ 10 А) соединения каналов                                                    |
| Максимальная мощность                                                                                        | 1200 Вт (600 Вт на канал)                                                                                                          |
| Дополнительный выход                                                                                         | USB 5 В/2А                                                                                                                         |
| Разрешение установки                                                                                         | 0,1 В/0,1 А                                                                                                                        |
| Погрешность установки напряжения                                                                             | $\pm(0,5\% \times U_{\text{уст}} + 2 \text{ е.м.р.})$                                                                              |
| Погрешность установки тока                                                                                   | $\pm(0,5\% \times I_{\text{вых}} + 10 \text{ е.м.р.})$                                                                             |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки                                              | от 0,1 до 0,9 макс. значения $\pm(0,5\% \times U_{\text{вых}} + 5 \text{ мВ})$                                                     |
| Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке                                               | от 0 до 0,9 макс. значения $\pm(0,5\% \times I_{\text{вых}} + 5 \text{ е.м.р.})$                                                   |
| Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения | по напряжению: $\pm(0,5\% \times U_{\text{вых}} + 2 \text{ мВ})$<br>по току: $\pm(0,5\% \times I_{\text{вых}} + 5 \text{ е.м.р.})$ |
| Пulsации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения                                               | 10 мВскз                                                                                                                           |
| Питание                                                                                                      | (220 $\pm$ 20) В / (50 $\pm$ 2) Гц                                                                                                 |
| Габаритные размеры                                                                                           | 470x255x155 мм                                                                                                                     |
| Масса                                                                                                        | 23 кг                                                                                                                              |

## Комплектация APS-2261

| №  | Наименование                | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Источник питания APS-2261   | 1          |
| 2. | Кабель питания              | 1          |
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1          |

