



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (ПИТАНИЯ)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43302001



Ра  
На  
То  
На  
В  
Ко  
ка  
Ко  
ка  
Пу  
на  
Пи

## ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-3020:

Импульсные источники питания APS-3020 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

## Характеристики Aktakom APS-3020

Параметр	Значение
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...20 А
Разрешение	100 мВ / 100 мА
Погрешность установки выходного напряжения	$\pm(0.2\%U_{уст}+3 \text{ емр})$
Погрешность установки выходного тока	$\pm(0.2\%I_{уст}+3 \text{ емр})$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	По напряжению - $0.01\%U_{уст} + 10 \text{ мВ}$ По току - $0.2\%I_{уст} + 5 \text{ мА}$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	По напряжению - $0.01\%U_{уст} + 10 \text{ мВ}$ По току - $0.2\%I_{уст} + 5 \text{ мА}$
Пulsация/шум	100 мВ скз
Защита от перегрузки и перегрева	Есть
Питание	220 В
Габаритные размеры	336x87x214 мм
Вес	2,9 кг

## Комплектация Aktakom APS-3020

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания - APS-3020	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Предохранитель	1
5.	Упаковочная тара	1

