



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

НИК питания

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43303100



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Фи
В
Фи
А
За
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ATH-3031:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-3031, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Трехканальный источник постоянного тока (2 канала 0 ... 1,5 А) и напряжения (2 канала 0 ... 30 В) ATH-3031: 1 канал 5 В/5 А, дополнительные функции: цифровая индикация, возможность последовательного подключения нескольких источников, не импульсный, питание 220 В, габариты 234x160x326 мм, масса 7,5 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ATH-3031:

- Цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможность заземления выходных гнезд;
- Точность установки 0,01 А и 0,1 В.

Характеристики Aktakom ATH-3031

Параметр	Значения
Количество каналов	3
Выходные параметры	2 канала 0 ... 30 В / 0 ... 1,5 А; 1 канал 5 В/5 А фиксированный
Погрешность установки	$\pm 0,02\% + 2 \text{ мВ} / \pm 0,05\% + 0,25 \text{ мА}$
Флуктуация (СКЗ/пик-пик)	0,2 мВ:4 мВ / 2 мА(СКЗ):10 мА(п-п)
Шаг регулировки выходного напряжения	0,1 В, тока 0,01 А
Питание	220 В
Масса	7,5 кг
Габариты	234x160x326 мм

Комплектация Aktakom ATH-3031

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1

2.	Шнур питания	1
3.	Провод соединительный	4
4.	Переключатель	2
5.	Предохранитель	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83