



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# тырехканальное разрядное устройство аккумуляторных 0А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ба  
ВС  
На  
16  
Со  
Нк  
Пи  
Нк  
Св  
ПК  
Нк  
По  
мо  
32

## Описание BSL-4-12/20 — четырехканальное разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-16В/20А

Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-4-12/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры.

Четырехканальное разрядное устройство BSL-4-12/20 позволяет разряжать 4 аккумуляторные батареи отдельно и одновременно, благодаря отдельным каналам, что увеличивает точность измерений, так как при испытании исключается сопротивление перемычек.

Нагрузочное устройство позволяет измерить емкость как 2 В аккумуляторной батареи, так и 12 В (максимальное напряжение 16 В) батареи и будет незаменимым устройством для проведения теста или тренировки батарей на любом объекте или оборудовании: источники бесперебойного питания, сотовая связь, автомобили, пожарно-охранные системы.

5 метровый датчик напряжения позволит установить тестер емкости BSL-4-12/20 вне помещения с батареями и оградить их от чрезмерного нагрева в процессе теста, в случае недостаточной вентиляции помещения.

По запросу клиента силовые кабели могут быть изготовлены любой длины, а также в виде зажимов типа «крокодил» или с кольцевыми/вилочными разъемами.

Простое и интуитивное понятное меню избавит Вас от прочтения инструкции по эксплуатации, а система контроля ошибок подключения позволит правильно подключить разрядное устройство к батарее.

## Характеристики BSL-4-12/20 — четырехканальное разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-16В/20А

Параметр	Значение
Поддерживаемые типы батарей	все типы аккумуляторных батарей
Напряжение АКБ (рабочее напряжение)	от 0,1 до 16 В, шаг 0,1 В
Ток разряда	от 0,1 до 20 А, шаг 0,1 А
Окончание разряда	По емкости; По напряжению; Ручная остановка
Емкость разряжаемой АКБ	до 400 А*ч (20 часовой тест)
Мощность	320 Вт
Измерение	Ток Напряжение Температура Время
Соединение с ПК	Нет
Измерение	Емкость аккумуляторной батареи - А*ч
Класс защиты по IP	IP20
Температурный режим	0°C до +40°C
Защита	От перенапряжения сети (предохранитель), перегрева

## Комплектация BSL-4-12/20 — четырехканальное разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-16В/20А

№	Наименование	Количество
1.	Основной блок BSL	1
2.	Кабель питания, длина 2,5м	1
3.	Кабель датчика температуры, длина 5 м	2

4.	Кабель порта управления, длина 1,5 м	1
5.	Индивидуальная упаковка	1
6.	Руководство пользователя	1
7.	Паспорт	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**