



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Прибор для проверки УЗО

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание С.А 6030

Новый тестер УЗО С.А 6030 сочетает простоту с улучшенным качеством проверки систем защиты и соответствия установок европейским и международным стандартам (NF C 15-100, IEEE, VDE 0100, NIN / NIV, VE EN-1).

Прибор С.А 6030 легко и быстро подготовить к измерениям: он безопасно подключается непосредственно к электросети, автоматически меняя местами входы нуля и фазы, если они были перепутаны.

Вид измерения выбирается поворотным переключателем и запускается нажатием на кнопку TEST. Результат отображается на большом экране с подсветкой.

При помощи кнопок можно выбрать разные функции: включить сигнализацию, автоматическое накопление результатов в памяти с указанием даты и времени или печать результатов на принтер, подключенный к последовательному порту, включить подсветку экрана.

К прибору прилагается стандартная программа для экспорта и обработки данных на ПК.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА С.А 6030:

- Пять фиксированных диапазонов 10 / 30 / 100 / 300 / 500 мА и настраиваемый от 6 до 650 мА;
- Автоперемена L и N входов при соед. с розеткой;
- Автоизмерение напряжения и частоты;
- Измерение тока и времени срабатывания;
- Определение вращения фаз (2 или 3 проводн.);
- Измерение тока и токов утечки (с токовыми клещами);
- Программируемая звуковая сигнализация;
- Фиксация даты и времени измерений;
- Подсветка дисплея;
- Большой ЖК-дисплей с двумя цифровыми индикаторами (4000 емп), множество символов;
- Быстрое безошибочное подключение, благодаря проводу с сетевой вилкой;
- Сигнализация и сохранение событий (дата, время) в памяти (100 измерений);
- Связь по оптическому кабелю: непосредственная печать на принтер с последовательным интерфейсом или передача данных из памяти на ПК (поставляется стандартная программа);
- Прибор укомплектован ремнем, чтобы освободить руки.

Характеристики С.А 6030

Параметр	Значения
Напряжение / частота	2 ... 550 В (пост. или эфф.) 15,3 ... 450 Гц
Измерение петли заземления	0,1 ... 4000 Ом
Измерение тока	при помощи токовых клещей на 20 А (MN20, C172) или 200 А (C176)
Определение порядка фаз	при напряжении 90 ... 550 В и частоте 15,3 ... 64 Гц используя обычный метод (3 провода) или метод последовательных измерений (2 провода)

Комплектация С.А 6030

№	Наименование	Количество
1.	Прибор С.А 6030	1
2.	Ремень и сумка	1
3.	Сетевой шнур	1
4.	3-проводный шнур	1
5.	Пробник / зажим "крокодил"	3

6.	Руководство пользователя на 5 языках	1
7.	Программа экспорта данных	1
8.	Кабель связи	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83