



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 250 70 70

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Дифференциальный пробник PHA0150

Артикул: PHA0150



Описание Дифференциальный пробник PHA0150

Пробник высоковольтный дифференциальный 70 МГц. Коэффициент ослабления 50х/500х. Максимальное дифференциальное напряжение ± 150 В (50X), ± 1500 В (500X). Максимальное входное напряжение ± 1500 Вскз, входной импеданс 10 МОм||2 пФ (дифференциальный) / 5 МОм||2 пФ (однополярный). Выходной импеданс 50 Ом. Для всех серий осциллографов Rigol.

Характеристики Дифференциальный пробник PHA0150

		RIGOL PHA0150
Полоса частот		70 МГц
Время нарастания		5 нс
Входная емкость		<1 пФ
Точность		2%
Аттенуатор		50X, 500X
Максимальное дифференциальное напряжение (DC+АСпик)		± 150 В (50X) ± 1500 В (500X)
Максимальное общее напряжение (DC+АСпик)		± 1500 В
Максимальное входное напряжение относительно земли		± 1500 Вскз
Входной импеданс		дифференциальный: 10 МОм $\pm 1\%$ разъем/земля: 5 МОм $\pm 1\%$
Входная емкость		дифференциальный режим: <2 пФ разъем/земля: <4 пФ
Коэффициент CMRR		>80 дБ (DC), >60 дБ (100 кГц)
Шум на входе		≤ 50 мВ (50X) ≤ 500 мВ (500X)
Выходной импеданс		50 Ом
Размеры		176x65x25 мм
Вес		216 г
Длина		1 м

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83