



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Flu



## Описание Fluke 2AC ERTA

Детектор напряжения Fluke 2AC ERTA - карманный прибор с форм-фактором шариковой ручки, который применяется для определения электростатического поля, образованного переменным напряжением, бесконтактным способом, что делает процесс исследования простым и, самое главное, безопасным. При исследовании наконечник загорится красным цветом, если в измеряемом участке есть напряжение. Сочетание доступной цены и простого управления делает этот прибор одинаково полезным как в руках профессионала, так и домашнего мастера.

## КРАТКО О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ

- Рабочая температура от -10 °C до 50 °C.
- Соответствие международному стандарту безопасности IEC 61010-1:2001.
- Двухгодичная гарантия.

## ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Диапазон измерения напряжения переменного тока от 200 В до 1000 В позволяет использовать Fluke 2AC ERTA как для ремонта бытовой электросети, так и для обслуживания высоковольтного оборудования.

Устройство обладает цепью низкого напряжения, которая увеличивает срок службы батареи, что позволяет детектору постоянно быть готовым к работе. Благодаря такой опции вы можете не выключать прибор и при этом не бояться, что он быстро разрядится. Кроме того, вы всегда будете в курсе уровня заряда, благодаря специальной индикаторной кнопке, показывающей состояние батареи.

Прочная влагостойкая конструкция корпуса индикатора напряжения надежно защищает от повреждений при возможных падениях с высоты до 1 м. С помощью специального крепления, как у стандартной ручки, прибор удобно носить в нагрудном кармане.

Питание детектора осуществляется от двух "мизинчиковых" батарей, которые включены в комплект поставки.

## Характеристики Fluke 2AC ERTA

Параметры	Значения
Стандарты безопасности:	Соответствует требованиям IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2-я редакция), CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и ISA-82.02.01, степень загрязнения среды 2
Соответствие стандарту EMC:	Согласно IEC 61326-1:2006
Рабочая:	от 200 В до 1000 В переменного тока, соответствует категории безопасности CAT IV 1000 В
Температура:	Рабочая: от -10 °C до 50 °C (от -14 °F до 122 °F) Для хранения: от -10 °C до 50 °C (от -14 °F до 122 °F)
Влажность:	0 - 95 % (от 0 °C до 30 °C) 0 - 75 % (от 30 °C до 40 °C) 0 - 45 % (от 40 °C до 55 °C)
Высота над уровнем моря:	2000 м (CAT IV 1000 В)
Чистка:	Протирать влажной тряпкой
Время работы батареи	Стандартный срок службы батареи - более одного года
Гарантийный период:	Два года

## Комплектация Fluke 2AC ERTA

№	Наименование	Количество
1.	Детектор напряжения FLUKE 2AC	5

