



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за
58
Пе
U
60
По
U
10
Пе
I
0
По
I
0
Ча
то
5 I
На
То
Из
со
Ес
Из
RN
Ес

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 355:

Надежные показания цифровых токоизмерительных клещей Fluke 355 для измерения среднеквадратичных значений, разработаны для измерения больших токов до 2000 А. Большой раскрыв клещей упрощает измерения на проводниках с большим сечением, которые обычно встречаются в установках с большими токами. Прочная конструкция и степень защиты CAT IV 600 В или CAT III 1000 В повышают уровень безопасности при выполнении измерений на мощных установках. Возможность фиксации пиковых значений тока в режиме измерения пусковых токов идеально подходит для обследования электроприводов и индуктивных нагрузок.

Клещи Fluke 355 также позволяют измерять напряжение и сопротивление, что делает их идеальным прибором, удобным для подрядчиков и технических работников по установке и обслуживанию электрооборудования коммунального и промышленного назначения.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ FLUKE 355:

- Надежно работают в широком диапазоне силовых установок с токами до 2000 А переменного тока + среднекв. значения постоянного тока или 1400 А переменного тока и 2000 А постоянного тока;
- Большой размер клещей - 58 мм (2,3 дюйма) - позволяет проводить измерения на проводниках с большим сечением или на нескольких проводниках одновременно;
- Степень безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В обеспечивает дополнительную защиту пользователя;
- Функция измерения пусковых токов обеспечивает высокую точность и повторяемость измерений "токов включения";
- Возможность точного измерения частоты в диапазоне до 1 кГц облегчает поиск неисправностей;
- Возможность измерения высоких напряжений до 1000 В переменного (среднеквадратичное значение) и постоянного тока, 600 В переменного и 1000 В постоянного тока позволяет выполнять несколько измерений с помощью одного прибора;
- Функция измерения сопротивления до 400 кОм со звуковым сигналом для проверки целостности цепи обеспечивает для клещей удобство работы с мультиметром;
- Функции МИН / МАКС и СРЕДН ускоряют анализ результатов измерений;
- Большой дисплей с подсветкой позволяет проводить измерения при слабом освещении;
- Функция фиксации показаний позволяет выполнять измерения в местах, где прямое наблюдение дисплея затруднено;
- Фильтр низких частот сглаживает помехи от нагрузок с высоким уровнем шумов и позволяет получить стабильные результаты.

Характеристики Fluke 355

Параметры	Значения
Измерения постоянного и переменного тока в диапазоне 10 - 100 Гц	
Диапазон: 40 А	Разрешение: 10 мА
	Точность, А: 1,5 % показания + 15 разрядов
	Уровень запуска при измерении пусковых токов: 0,50 А
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 2,50 А
	Уровень запуска при включенном фильтре: 0,50 А
Диапазон: 400 А	Разрешение: 100 мА
	Точность, А: 1,5 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5,0 А
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 2,5 А

Параметры	Значения
	Уровень запуска при включенном фильтре: 2,5 А
Диапазон : 2000 А; 1400 А для среднекв. значений переменного тока	Разрешение: 1 А
	Точность, А: 1,5 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5 А
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 8 А
	Уровень запуска при включенном фильтре: 8 А
Коэффициент формы (50/60 Гц)	
Диапазон: 40 А	Коэффициент формы* : 2 при 33 А; 2,4 при 27 А
Диапазон: 400 А	Коэффициент формы* : 2 при 330 А; 2,4 при 270 А
Диапазон : 2000 А; 1400 А для среднекв. значений переменного тока	Коэффициент формы* : 2 при 1000 А; 2,4 при 833 А
Измерение переменного тока в частотном диапазоне от 100,1 Гц до 1 кГц	
Диапазон: 40 А	Разрешение: 10 мА
	Точность > 10 А : 3,5 % показания + 15 разрядов
	Уровень запуска при измерении пусковых токов: 0,50 А
	Уровень запуска при выключенном фильтре : 2,50 А
	Уровень запуска при включенном фильтре : 0,50 А
Диапазон: 400 А	Разрешение: 100 мА
	Точность > 10 А : 3,5 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5,0 А
	Уровень запуска при выключенном фильтре : 2,5 А
	Уровень запуска при включенном фильтре : 2,5 А
Диапазон : 2000 А; 1400 А для среднекв. значений переменного тока	Разрешение: 1 А
	Точность > 10 А : 3,5 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при измерении пусковых токов: 5 А
	Уровень запуска при выключенном фильтре : 8 А
	Уровень запуска при включенном фильтре : 8 А
Измерение напряжения, постоянного и переменного в частотном диапазоне 10 - 100 Гц	
(диапазоны 600 В и 1000 В обладают характеристиками на 10 % выше по сравнению с диапазонами 660 В и 1100 В, соответственно.)	
Диапазон : 4 В	Разрешение: 1 мВ
	Точность: 1 % показания + 10 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 0,050 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 0,050 В
Диапазон : 40 В	Разрешение: 10 мВ
	Точность: 1 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 0,25 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 0,25 В
Диапазон : 400 В	Разрешение: 100 мВ
	Точность: 1 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 6 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 6 В
Диапазон : 600 В переменного тока (среднекв. значения)	Разрешение: 1 В
	Точность: 1 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 6 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 6 В
Диапазон : 1000 В постоянного тока	Разрешение: 1 В
	Точность: 1 % показания + 5 разрядов
Измерение напряжения, постоянного и переменного в частотном диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц	
(диапазоны 600 В и 1000 В обладают характеристиками на 10 % выше по сравнению с диапазонами 660 В и 1100 В, соответственно.)	
Диапазон: 4 В	Разрешение: 1 мВ
	Точность: 1 % показания + 10 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 0,050 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 0,050 В
Диапазон: 40 В	Разрешение: 10 мВ
	Точность: 3 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 0,25 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 0,25 В
Диапазон: 400 В	Разрешение: 100 мВ
	Точность: 3 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 6 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 6 В
Диапазон : 600 В переменного тока (среднекв. значения)	Разрешение: 1 В

Параметры	Значения
	Точность: 3 % показания + 5 разрядов
	Уровень запуска при выключенном фильтре: 6 В
	Уровень запуска при включенном фильтре: 6 В
Измерение сопротивления	
Диапазон: 400 Ом	Разрешение: 0,1 Ом
	Точность: 1,5 % показания + 5 разрядов
Диапазон: 4 кОм	Разрешение: 1 Ом
	Точность: 1,5 % показания + 5 разрядов
Диапазон: 40 кОм	Разрешение: 10 Ом
	Точность: 1,5 % показания + 5 разрядов
Диапазон: 400 кОм	Разрешение: 100 Ом
	Точность: 1,5 % показания + 5 разрядов
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи	Включение при ≤ 30 Ом
	Выключение при ≥ 100 Ом
Измерение частоты	
Диапазон измерений	от 5,0 Гц до 1 кГц
Разрешение	0,1 Гц (в диапазоне 15 Гц - 399,9 Гц); 1 Гц (в диапазоне 400 Гц - 1 кГц)
Точность в диапазоне 5,0 Гц - 100 кГц	2% + 2 разряда
Точность в диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц	0,5% + 5 разрядов
Уровень запуска развертки	См. таблицы по измерениям тока и напряжения
Батареи	Шесть батарей 1,5 В типа AA NEDA 15 А или IEC LR6
Время работы батареи (в обычном режиме эксплуатации, без подсветки)	100 часов
Измерительные провода	Рассчитаны на напряжение 1000 В
Вес	0,814 кг
Размер клещей	58 мм
Размеры (ДхШхГ)	300 мм x 98 мм x 52 мм
Соответствие стандартам безопасности	Согласно IEC 61010-2-032, 600 В CAT IV, 1000 В CAT III
Характеристики условий эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 °С до +50 °С
Температура хранения	От - 20 °С до +60 °С
Допустимая влажность при работе	От 0 до 95% без конденсации
Высота над уровнем моря при эксплуатации	2000 м
Высота над уровнем моря при хранении	10 000 м
Степень защиты	IP42 (только для использования в помещениях)
Ударопрочность	Падения с высоты 1 м
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC)	Согласно FCC часть 15, IEC/EN 61326-1:1997 класс В, IEC/EN 61326:1997 3 В/м, критерии эффективности функционирования В, EN61325
Температурные коэффициенты	
Ток:	0,1 % на 1 °С за пределами диапазона 22 °С - 24 °С
Напряжение:	0,1 % на 1 °С за пределами диапазона 22 °С - 24 °С

Комплектация Fluke 355

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи Fluke 355	1
2.	Мягкий футляр для переноски C43	1
3.	Батареи типа AA	6
4.	Силиконовые измерительные провода TL224 длиной 1,5 м	1
5.	Набор тестовых щупов TP2	1
6.	Зажимы типа "крокодил" AC285	1
7.	Руководство пользователя	1