



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменный ток I

Постоянный ток I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Ваттметр

Измерение температуры

Измерение True RMS

Погрешность

Описание Fluke i410 Kit

Клещи-адаптер (токовый датчик); Максимальный измеряемый диаметр 30 мм; Базовая погрешность 3,5%; Ток переменный 0 А...400 А; Сумка/чехол.

Характеристики Fluke i410 Kit

Параметр	Значения
Принцип измерений	Датчик Холла
Номинальный диапазон тока	400 А, AC/DC
Расширенный диапазон переменного тока	1 А - 400 А AC/DC
Максимальный ток	400 А
Минимальный измеряемый ток	0,5 А
Базовая погрешность	3,5% + 0,5А
Частотная характеристика	пост. ток – 3 кГц
Установка нуля	есть
Максимальное рабочее напряжение	600 В
Максимальный диаметр проводника	30 мм х 25 мм
Уровень выходного сигнала	1 мВ/А
Элемент питания, срок службы	9 В, 60 ч
Длина выходного кабеля, м	1,6
Однополюсный штепсель в защит. корпусе	есть
Стандарты безопасности	CAT III, 600 В

Комплектация Fluke i410 Kit

№	Наименование	Количество
1.	Клещи	1
2.	Мягкий чехол	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

