Бесконтактный детектор напряжения переменного тока

Артикул: 2Г-10000

Ди
из

Те
ра

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE LVD2

Бесконтактный детектор напряжения переменного тока и светодиодный фонарь объединены в одном приборе с удобной конструкцией "карандашного" типа.
Fluke LVD2 представляет собой бесконтактный детектор напряжения переменного тока с уровнем безопасности CAT IV 600 В, предназначенный для использования в коммерческих и промышленных целях. В Fluke LVD2 предусмотрена двойная индикация с синим свечением на расстояниях от 2,54 до 12,7 см от источника напряжения, переходящим в красное свечение в непосредственной близости от источника.

ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE LVD2

- Двойная индикация;
- Срок службы индикаторного светодиода составляет 100 000 часов;
- Для обнаружения источников напряжения в диапазоне от 90 до 600 В переменного тока;
- Уровень безопасности CAT IV 600 В;
- Двойная индикация при обнаружении;
- Синее свечение указывает, что прибор находится недалеко от источника напряжения переменного тока;
- Красное свечение указывает, что прибор находится в непосредственной близости от источника;
- Диапазон рабочих температур от 0 до 50 °C;
- Сверхяркий светодиодный фонарь белого света;
- Срок службы источника света составляет 100 000 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИБЕСКОНТАКТНОГО ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE LVD2

Параметр	Значение
Индикация	Синий свет 2.5-12.5 см, красный свет 0-2.5 см
Напряжение переменного тока	От 90 В до 600 В
Рабочая температура	0 ... 50°C
Срок службы светоидной дампы	100 000 часов
Механические и общие характеристики	
Питание	Батарея 1.5 В типа AAA
Размеры (ВхШхГ)	230 мм x 140 мм x 25 мм
Вес	400 г с батареями
Соответствие стандартам безопасности	
Категория безопасности	CAT IV 600V

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЕСКОНТАКТНОГО ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА FLUKE LVD2

№	Наименование	Количество
1	Бесконтактный детектор напряжения переменного тока Fluke LVD2	1
2	Держатель	1
3	Источник питания тип AAA	1
4	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО