



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 495 350 70 00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350 70 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Митяевская, д. 10
Генератор сигналов специальной формы RGK FG-602

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 754613



Описание Генератор сигналов специальной формы RGK FG-602

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ RGK FG-602

- Количество каналов - 2
- Максимальная рабочая частота - 60 МГц
- Частота дискретизации - до 320 Мвыб/с

Характеристики Генератор сигналов специальной формы RGK FG-602

	RGK FG-602
Количество каналов	2 (независимые)
Максимальная рабочая частота	60 МГц
Частота дискретизации	до 320 Мвыб/с
Форма генерируемого сигнала	синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная, произвольная, шумовой сигнал, гармоники, постоянный ток
Рабочие режимы	выходное стробирование, непрерывная генерация, генерация модулированного сигнала, режим свипирования (качение по частоте)
Поддерживаемые типы модуляций	Амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), амплитудная манипуляция (ASK), частотная манипуляция (FSK), фазовая манипуляция (PSK), двоичная фазовая манипуляция (BPSK), квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), манипуляция колебания (OSK), амплитудная модуляция с подавлением несущей (DSBAM), квадратурно-амплитудная модуляция (QAM), широтно-импульсная модуляция (PWM), суммирующая модуляция (SUM)
Характеристики выходного сигнала	
Размах по амплитуде	≤20 МГц: от 1 мВ до 10 В (50 Ом) ≤60 МГц: от 1 мВ до 5 В (50 Ом) (высокоомная нагрузка) ≤20 МГц: от 2 мВ до 20 В (50 Ом) ≤60 МГц: от 2 мВ до 10 В (50 Ом)
Погрешность установки амплитуды	± (1% от установленного значения + 1 мВ)
Неравномерность АЧХ (для синусоидального сигнала с размахом по амплитуде 1 В, при нагрузке 50 Ом)	до 10 МГц: ± 0,1 дБ от 10 МГц до 60 МГц: ± 0,2 дБ
Характеристики выходного сигнала	
Сопrotивление	50 Ом
Изоляция	максимальное значение напряжения 42 В относительно земли
Защита	канальная защита
Частотомер	
Уровень входного сигнала	совместимый с ТТЛ
Диапазон частот входного сигнала	от 100 МГц до 200 МГц
Относительная погрешность измерения частоты	± 51 · 10 ⁻⁶
Разрешение	6 разрядов
Тип связи	по постоянному току
Дисплей	
Дисплей	TFT ЖК-дисплей диагональю 4,3 дюйма
Разрешение дисплея	480 x 272 пикселей
Питание	
Напряжение питания	переменное 100-240 В, 45-440Гц, CAT II
Энергопотребление	не более 50 Вт
Предохранитель	250В, 2А

Условия эксплуатации	
Диапазон температур: - рабочая - хранения и транспортировки	от -10 до +40 °С от -20 до +60 °С
Относительная влажность: - при температуре не выше 35 °С - при температуре от 35 °С до 40 °С	не более 90% не более 60%
Высота над уровнем моря: - рабочая - хранения и транспортировки	до 2000 м не более 15000 м
Габаритные размеры	318 x 265 x 110 мм
Масса	3,1 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83