телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: GPP-71326



Mo Ha Toi Mo BT

На

Ко. кан

> Ре: на

По ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPP-71326:

- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 350 мкВ ср. кв., 2 мА ср. кв.;
- Дискретность индикации: 0,1 мВ; 0,1 мА;
- Режимы стабилизации тока напряжения, сопротивления;
- Функция поглощения мощности с режимами CV, CC, CR (до 100 Вт в зависимости от модели);
- Последовательное и параллельное соединение первого и второго канала (у многоканальных моделей); автотрекинг; 2-х полярный выход;
- Память для записи последовательностей, задержек, настроек регистратора;
- Встроенные 8 шаблонов выходного сигнала;
- Аналоговое управление включения выхода;
- Защита от перегрузки и переполюсовки, перегрева;
- Электронное отключение нагрузки;
- Цветной ЖК-дисплей (6 разрядные индикаторы тока и напряжения);
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой;
- Интерфейсы USB, RS-232, LAN, GPIB.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GPP-71326:

- GPP-71326 (без LAN) с интерфейсами USB, RS-232;
- GPP-71326 (c LAN) с интерфейсами USB, RS-232, LAN;
- GPP-71326 (GPIB) с интерфейсами USB, RS-232, LAN, GPIB.

Характеристики GW Instek GPP-71326

Максимальное напряжение 1 канал	32 B	
Максимальный ток 1 канал	6 A	
Максимальная мощность	192 BT	
Тип преобразования	линейный	
Интерфейс	LAN, USB, RS-232	
Особенности	енности Функция поглощения мощности до 100 Вт. Нестабильность от 0,01 %, пульсации ?1 мВскз, 2 мА ср. кв., Дискретность индикации 0,1 мВ, 0,1 мА, Память для записи последовательностей, задержек, настроек, регистратора.	

Комплектация GW Instek GPP-71326

Nº	Наименование	Количество
1.	Источник питания GPP-71326	1
2.	Провод измерительный GTL-104	1
3.	Провод измерительный GTL-105	1
4.	Шнур питания	1

5. Инструкция по эксплуатации 1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83