



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

НТ8 - тестер

Артикул: HR000008



Пи

Описание HT Italia HT8

Компактный цифровой 2-х полюсный электротестер (мульти тестер карандашного типа) с функциональностью «2 в 1».

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОТЕСТЕРА НТ8:

- Многофункциональные 2-х полюсные тестеры-индикаторы карандашного типа.
- Функциональность: «3 в 1» - НТ9, «2 в 1» - НТ6/НТ8.
- Измерение переменного или постоянного напряжения в диапазоне 10...690 В (автовывбор AC/DC), индикация полярности U пост. (+/-).
- Индикация уровня U перем./ пост.: НТ6/НТ8 - с помощью светодиодной шкалы 12/ 24/ 50/ 120/ 230/ 400/ 690 В; НТ8/НТ9 - с помощью с/д шкалы (фикс. значения) и на ЖК- дисплее в числовом виде.
- Детектор-указатель фазного перем. напряжения (~100...690 В, частота 50/60 Гц).
- Индикатор порядка чередования фаз (~120 ..400 В фаза- земля, частота 50/60 Гц).
- Проверка целостности цепи (прозвонка 0 ...500 кОм), диагностика элементов светильников (не электронные балласты, стартеры, резисторы и др.).
- Контроль исправности люминесцентных ламп (высокого и низкого давления): метод инициации локального протекания разрядного тока и загорания лампы (только НТ9).
- Встроенный с/д фонарь (подсветка), съемный изм.провод.
- Батарейное питание (2x1.5 В тип AAA/ LR03).
- Автовключение питания / Автовывключение.
- Безопасность: 690В кат III, 600 В кат IV.
- Исполнение корпуса и защита: IP64.
- Компактность: 255x60x35 мм, 170 г.
- Рабочие условия: -15...+55° С.
- Просты и удобны в эксплуатации.

Характеристики HT Italia HT8

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Тип мультиметра | цифровой |
| Измеряет | DCV ACV Прозвон цепи |
| Напряжение постоянное | 690 В |
| Напряжение переменное | 690 В |
| Прозвон цепи | Да |
| Особенности | Тестер с индикацией напряжения |

Комплектация HT Italia HT8

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------------|------------|
| 1. | Батарея | 2 |
| 2. | Метал. адаптер 4 мм (с резьбой) | 2 |
| 3. | Защитный чехол наконечника | 2 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5. | Цифровой электротестер НТ8 | 1 |

