Частота, max

Напряжение постоянное (В), max

Напряжение переменное (В), max

Исполнение

Отображение информации

Частота, max

Сопротивление (МОм), max

Тестирование диодов

Прозвонка цепи

Измерение True-RMS

Подсветка

Взрывозащищенность

Поиск статического электричества

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА KEW 1020R:

- Измерительные провода могут быть прикреплены к корпусу
- Автоматический режим переключения между переменным и постоянным напряжением
- Функция измерения частоты, проверки диода а также функция прозвонки
- Эргономичная форма
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрузки (500 В)
- Компактный, также может использоваться в агрессивных средах

Характеристики KEW 1020R

Параметр	Значения
Постоянное напряжение:	320 мВ/3,2/32/320/450 В (входное сопротивление 10 Ом)
Переменное напряжение:	3,2/32/320/450 В ±2,3% rdg ±8dgt (50 Гц-500 Гц)
Частота (Гц):	3,2/32/320 кГц ±0,1%
Сопротивление:	320 Ом/3,2/32/320 кОм/32 МОм ±2,6% rdg ±6dgt (320 Ом/3200 кОм) ±2% rdg ±6dgt (3,2/32/320/3200 кОм) ±10% rdg ±6dgt (32МОм)
Проверка диода:	Напряжение открытой схемы: 1,7 В
Измерительный ток:	<1 мА
Звуковая прозвонка:	320 Ом (звук 250 Ом)
Источник питания:	LR-44 (1,5 D)x2
Габаритные размеры:	120x68x19 мм
Масса:	0,1 кг

Комплектация KEW 1020R

№	Наименование	Количество

1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83