гаомметр аналоговый

Интерфейс связи с компьютером

Отображение информации

Питание

Коэффициент абсо DAR

Коэффициент поля PI

Регулировка напряжения

Испытательное мак В

ОСОБЕННОСТИ МЕГАОММЕТРА АНАЛОГОВОГО KEW 3132A:

- Тип аналоговый;
- Пыле- и влагозащитная конструкция;
- Разработано в соответствии со стандартами безопасности IEC 61010-1 и IEC 61557;
- Номинальный испытательный ток при минимальном сопротивлении 1мА;
- Автоматический разряд емкости контура (любой заряд, накапливаемый в проверяемой цепи будет автоматически разряжен после тестирования);
- Звуковой и визуальный сигнал о том, что цепь находится под напряжением;
- Маленький и легкий, даропрочный материал корпуса;
- Вольтметр переменного тока с линейной, легко читаемой шкалой.

Характеристики KEW 3132A

Параметр	Значение
Сопротивление изоляции	
Диапазоны измерения (Значения средней шкалы)	100МОм/200МОм/400МОм (1МОм)(2МОм)(4МОм)
Измерительное напряжение	250/500/1000В
Выходное напряжение на разомкнутой цепи	Номинальное испытательное напряжение + 20%, -0%
Номинальный ток	1 мА DC мин
Выходной ток короткого замыкания	1 - 2 мА DC
Точность	0,1 - 10 МОм / 0,2 - 20 МОм / 0,4 - 40МОм ± 5% от указанного значения
Целостность электрической цепи	
Диапазоны измерения (Значения средней шкалы)	3Ом/500Ом (1,5Ом)/(20Ом)
Выходное напряжение на обрыв цепи	4,1 В DC
Измерительный ток	210 мА DC мин
Точность	± 1,5% от длины шкалы
Напряжение переменного тока	
Диапазон измерения	0 - 600 В
Точность	± 5% от длины шкалы
Общие характеристики	
Стандарт безопасности	IEC 61010-1 CAT III Степень загрязнения 2 300V IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
Класс IP	IEC 60529-IP54
EMC стандарт	IEC 61326-1
Тип питания	R6 (AA) (1,5В) x 6
Габаритные размеры	106x160x72 мм
Вес	560 г

Комплектация KEW 3132A

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр аналоговый KEW 3132A	1
2.	Комплект измерительных проводов 7122	1
3.	Чехол для измерительных проводов	1
4.	Наплечный ремень	1
5.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83