



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

# PMV20 A240 ОБРЫВ ФАЗЫ СБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 100-240VAC

Артикул: PMV20A240



## Описание Lovato PMV20 A240

## Характеристики Lovato PMV20 A240

Исполнение	Для трехфазной сети без нейтрали
Тип корпуса	Модульный, 2 модуля DIN43880
Номинальное контролируемое напряжение (Ue)	100 ~ 240 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Вспомогательное напряжение питания (Us)	0,85 ~ 1,1 Ue
Номинальное напряжение изоляции, Ui	600 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	6 кВ
Максимальная потребляемая мощность	20 ВА при частоте питания 50 Гц
Время срабатывания	60 мс
Время переустановки	0,5 с
Обнаружение отсутствия фазы при напряжении	<70% Ue
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)
Светодиодная индикация наличия питания и срабатывания	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10 <sup>5</sup> циклов
Механическая износостойкость	30x10 <sup>6</sup> циклов
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40, IP20 для клемм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Вес	0,120 кг
Количество в упаковке	1 шт