



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

VE104A240 Преобразователь частоты

Артикул: VE104A240



Описание Lovato VE104A240

Характеристики Lovato VE104A240

Мощность трехфазного двигателя	0,4 кВт
Номинальный рабочий ток Ie	2,6 А
Номинальное напряжение питания	1-фазное 220 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Гц
Перегрузка по току	150 % в течении 60 с
Выходная частота	0 ~ 650 Гц
Число предустанавливаемых скоростей	8
Методы управления	Линейный V/f, регулируемый момент с использованием программируемых характеристик
Последовательный интерфейс RS-485	Встроенный
Протоколы связи	Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Программируемые входы	5 мультифункциональных цифровых входов, PNP 12 VDC
Программируемые выходы	1 программируемый релейный выход; 1 аналоговый выход 0-10 VDC
Регулятор PID	Встроенный
Фильтр EMC	Встроенный
Защита от замыкания на землю	Есть
Функция перезапуска после провала напряжения	Есть
Контроллер последовательности	Есть
Счетчик моточасов	Есть
Защита перегрузки по току	Есть
Защита от перенапряжения	Есть
Защита от перегрева	Есть
Защита от замыкания на выходе	Есть
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-10°C ... +40°C
Габаритные размеры (ШxВxГ)	72мм x 141мм x 139,2мм
Вес	1,200 кг
Количество в упаковке	1 шт