



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



На  
та  
  
На  
та  
  
То  
та  
  
Со  
та  
  
Те  
  
Пр  
це  
  
Уд  
по  
  
Гр  
шк  
  
Из  
RM  
  
По

МЕГЕОН 12050 представляет собой мультиметр со стрелочным индикатором. Прибор прост, но в тоже время надёжен и функционален. Более низкая точность измерений с лихвой компенсируется, низкой ценой и высоким быстродействием недоступным большинству цифровых приборов.

## ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТЕРА МЕГЕОН 12050:

- Низкая цена;
- Стрелочный индикатор с током полного отклонения 100 мкА;
- Вход прямого использования прибора (100мкА);
- Измерение переменного и постоянного напряжения до 1000В;
- Измерение постоянного тока до 2,5А;
- Измерение сопротивления до 10МΩ;
- Измерение коэффициента передачи транзисторов (hFE) до 200;
- Измерение мощности -10...+62дБ.

## Характеристики МЕГЕОН 12050

| Диапазон              | Точность | Разрешение | Входное сопротивление |
|-----------------------|----------|------------|-----------------------|
| Постоянное напряжение |          |            |                       |
| 0...2,5В              | 2,5%     | 50мВ       | 4 кΩ / В              |
| 0...10В               |          | 200мВ      |                       |
| 0...50В               |          | 1В         |                       |
| 0...250В              |          | 5В         |                       |
| 0...1000В             |          | 20В        |                       |
| Переменное напряжение |          |            |                       |
| 0...10В               | 4%       | 200мВ      | 4 кΩ / В              |
| 0...50В               |          | 1В         |                       |
| 0...250В              |          | 5В         |                       |
| 0...1000В             |          | 20В        |                       |
| Постоянный ток        |          |            |                       |
| 0...100мкА            | 2,5%     | 2мкА       | -                     |
| 0...2,5мА             |          | 50мкА      |                       |
| 0...25мА              |          | 500мкА     |                       |
| 0...250мА             |          | 5мА        |                       |
| 0...2,5А              |          | 50мА       |                       |
| Сопротивление         |          |            |                       |
| x1 Ω                  | 2,5%     | 0,2Ω       | 0...1кΩ               |
|                       |          |            |                       |

|                           |         |                                                 |           |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| x10 Ω                     |         | 2Ω                                              | 0...10кΩ  |
| x100 Ω                    |         | 20Ω                                             | 0...100кΩ |
| x1кΩ                      |         | 200Ω                                            | 0...1мΩ   |
| x10кΩ                     | 2,5%    | 2кΩ                                             | 0...10мΩ  |
| hFE (PNP)                 | 0...200 | -                                               | -         |
| hFE (NPN)                 | 0...200 | -                                               | -         |
| Мощность сигнала          |         |                                                 |           |
| -10...+22 дБ (~ 10В)      | -       | -                                               | 9 кΩ /В   |
| +4...36 дБ (~ 50В)        |         | -                                               |           |
| +18...+50 дБ (~ 250В)     |         | -                                               |           |
| +30...+62дБ (~ 1000В)     |         | -                                               |           |
| Общие данные              |         |                                                 |           |
| Условия эксплуатации      |         | 0...50°С при 10...70% относительной влажности   |           |
| Условия транспортировки   |         | -20...60°С при 10...80% относительной влажности |           |
| Размеры, вес без упаковки |         | 160х95х50 мм, 420 г (со щупами и батареями)     |           |
| Питание                   |         | AA – 1,5В – 1шт + 6F22 (Крона) – 9В – 1шт       |           |

Комплектация МЕГЕОН 12050

| №  | Наименование                                         | Количество |
|----|------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Аналоговый мультифункциональный тестер МЕГЕОН 12050  | 1          |
| 2. | Щупы измерительные                                   | 2          |
| 3. | Элементы питания (установлены в прибор): тип AA 1,5В | 1          |
| 4. | 6F22 (Крона) 9В                                      | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации                          | 1          |
| 6. | Гарантийный талон                                    | 1          |