ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 747656

| | |
|---|---|
| Частота, max | |
| Напряжение постоянное (В), max | |
| Напряжение переменное (В), max | |
| Ток постоянный (А), max | |
| Ток переменный (А), max | |
| Исполнение | |
| Отображение информации | |
| Частота, max | |
| Сопротивление (МОм), max | |
| Емкость (мкФ), max | |
| Измерение температуры | |
| Тестирование диодов | |
| Прозвонка цепи | |
| Испытание p-n перехода | |
| Скважность / Коэффициент заполнения импульсов | |
| Удержание показаний | |
| Функция max/min | |
| Память | |
| Связь с ПК | |
| Графическая шкала | |
| Измерение True-RMS | |
| Подсветка | |
| Взрывозащищенность | |
| Поиск статического электричества | |

## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS OW18A:

- Разрядность шкалы: 5999 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Автовыбор диапазона измерения;
- Бесконтактный датчик наличия напряжения;
- Постоянное напряжение: 6/60/600 В: ±0.5%, 1000 В: ±0.8%;

- Переменное напряжение: 6/60/600 В: ±0.8%, 750 В: ±1.0%;
- Постоянный ток: 60мк/600 мкА: ±0.8%, 60м/600 мА: ±0.8%, 20 А: ±1.2%;
- Переменный ток: 60мк/600 мкА: ±1.0%, 60м/600 мА: ±1.0%, 20 А: ±1.5%;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
- Емкость конденсаторов: 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2.5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3.0%;
- Температура: -50°C - 400°C: ±2.5%;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8%;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Режим относительных измерений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Функция фонарика;
- Индикатор разряженной батареи;
- Индикатор наличия переменного напряжения (NCV);
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS OW18A:

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрядность шкалы | 5999 отсчетов |
| Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS | Да |
| Постоянное напряжение | 6/60/600 В: ±0,5%,<br>1000 В: ±0,8% |
| Переменное напряжение | 6/60/600 В: ±0,8%,<br>750 В: ±1,0% |
| Постоянный ток | 60мк/600 мкА: ±0,8%,<br>60м/600 мА: ±0,8%,<br>20 А: ±1,2% |
| Переменный ток | 60мк/600 мкА: ±1,0%,<br>60м/600 мА: ±1,0%,<br>20 А: ±1,5% |
| Сопротивление | 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0,8%,<br>60 МОм: ±2,0% |
| Емкость конденсаторов | 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2,5%,<br>600мк/6м/60 мФ: ±3,0% |
| Температура | -50°C - 400°C: ±2,5% |
| Частота | 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8% |
| Относительная скважность импульсов | 0,1% – 99,9% |
| Индикатор наличия переменного напряжения (NCV) | Есть |
| Питание | 2 батареи АА 1,5 В |
| Габариты | 196x88,5x56 мм |
| Вес | 320 г |

## Комплектация OW18A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ OW18A

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр цифровой True RMS OW18A | 1 |
| 2 | Комплект тестовых щупов | 1 |
| 3 | Термопара типа-К | 1 |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83