



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ТОКОВЫЙ ПРОБНИК (80А, 1,5МГц)

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание ПрофКиП ТП-80 токовый пробник (80А, 1,5МГц)

Назначение токового пробника ПрофКиП ТП-80	
Пробники токовые ПрофКиП ТП-80 предназначены для бесконтактных измерений совместно с осциллографами амплитудных и временных параметров постоянного и переменного электрического тока, протекающего в различных электрических цепях. Токовые пробники ПрофКиП предназначены для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа. Токовые пробники могут с высокой точностью и разрешением измерять значения как постоянного, так и переменного тока в широком диапазоне частот. Пробники применяются для передачи сигналов с минимальными искажениями от объекта измерений к входам осциллографа при проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях.	
Особенности и преимущества токового пробника ПрофКиП ТП-80	
Полоса пропускания	1,5МГц
Максимальный ток	80А
Точность	3-4%
Метрологические и технические характеристики токового пробника ПрофКиП ТП-80	
Наименование характеристики	Значение
Полоса пропускания, МГц	от 0 до 1,5
Коэффициент преобразования силы тока в выходное напряжение	0,1В/А; 1 В/А
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента преобразования, %	± 3%: 10 мА - 8 А при 1 В / А ± 4%: 100 мА - 80 А при 0,1 В / А
Максимальное значение силы тока, А:	
DC	40
AC	80
AC: RMS	28
Разрешение, мА:	1
Время нарастания,нс	0,23
Диаметр окна клещей для провода с измеряемым током,мм	10
Рабочие условия применения:	
— температура окружающего воздуха, С	от 0 до +50
— относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 94 до 107
Масса, кг, не более	0,3
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм не более	265x85x40
Комплект поставки токового пробника ПрофКиП ТП-80	
Токовый пробник ПрофКиП ТП-80	1 шт.
Изолированный кабель BNC-BNC	1 шт.
Адаптер BNC (2 разъема)	2 шт.
Адаптер питания 9В	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83