



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 700-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 800-700-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 776387



Описание RGK AC-10

Бесконтактный детектор напряжения RGK AC-10 - это надежный и безопасный прибор для проверки наличия напряжения переменного тока в диапазоне от 24 до 1000 В. Эта модель позволяет просто и быстро определить ноль и фазу, провести диагностику силовых кабелей, распределительных щитов, розеток, УЗО и электрооборудования. Устройства такого типа более наглядные и точные, чем привычные индикаторные отвертки. Детектор одинаково хорошо подходит как для бытового, так и для профессионального применения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светозвуковая сигнализация фазы и ноля.
- Низковольтный режим для определения напряжения 24 - 90 В.
- Категория измерений CAT IV 1000 В.
- Встроенный светодиодный фонарь.
- Автоотключение для экономии заряда элементов питания.
- Батарейки в комплекте.
- Малый вес - 50 г.

Детектор переменного напряжения RGK AC-10 выполнен в форме ручки, благодаря чему удобно лежит в руке и помещается в карман. Специальная клипса помогает зафиксировать прибор на рабочей одежде или инструментальном поясе.

Низковольтный режим работы активируется коротким нажатием на кнопку включения и используется для тестирования электроники, проверки силовых линий с толстой изоляцией и других операций, в которых требуется повышенная чувствительность к электромагнитному полю. По мере увеличения фиксируемого напряжения повышается частота звуковых сигналов, а цвет наконечника изменяется с зеленого на красный.

Яркий фонарь упрощает проведение проверок в условиях слабого или отсутствующего освещения. Его можно отключить, если необходимости в подсветке рабочей области нет. Электрический индикатор питается от двух 1.5 В батарей типа AAA. Функция автоотключения срабатывает через 5 мин. бездействия.

Характеристики RGK AC-10

RGK AC-10	
Диапазон измерения напряжения AC	24 – 1000 В, 90 – 1000 В
Частотный диапазон	50 Гц/60 Гц
Уровень безопасности	CAT IV 1000 В
Рабочая температура и влажность	0 - 40°C, ≤ 80%
Температура и влажность хранения	-20 ... +50°C, ≤ 80%
Питание	2 батареи AAA 1,5В
Габаритные размеры	150x18x23 мм
Масса	50 гр

Комплектация RGK AC-10

- Бесконтактный детектор напряжения RGK AC-10
- Батарейка AAA - 2 шт
- Руководство по эксплуатации

