



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 358 80 83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 78 97

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

П. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

— цифровой осциллограф



Дл
за

Ча
ди

Ко
ка

Ра

Ве

Осциллограф серии DHO802 — это совершенно новый 2-х каналный, экономичный и компактный цифровой осциллограф высокого разрешения с полосой пропускания 70 МГц. Изделие имеет максимальную частоту дискретизации 1,25 Гвыб/с, скорость захвата до 1 000 000 осц/с (режим Ultra Acquire), максимальную память хранения до 25 млн. точек, высокое разрешение по вертикали 12 бит и низкий уровень собственного шума.

Уже в базовой комплектации прибора имеются функции анализатора спектра, встроенного частотомера, счетчика, вольтметра и анализатора сигналов протоколов последовательных шин. Разъем питания USB Type-C позволяет запитать прибор как от стандартного сетевого адаптера питания, так и от внешнего power bank и проводить измерения в полевых условиях.

Осциллограф RIGOL DHO802 объединяет 5 независимых приборов в одном:

- 1 цифровой осциллограф,
- 2 анализатор спектра,
- 3 3-битный цифровой вольтметр,
- 4 6-разрядный высокоточный частотомер и 48-битный сумматор,
- 5 анализатор протоколов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Портативный цифровой осциллограф
- Высокое разрешение – 12 бит, низкие собственные шумы, позволяющие анализировать слабые сигналы
- Количество входных аналоговых каналов – 2 + 1 вход внешнего запуска
- Полоса пропускания аналогового канала – до 70 МГц
- Максимальная частота дискретизации, 1 канал – 1,25 Гвыб/с
- Максимальная глубина памяти, 1 канал – 25 Мвыб
- Скорость захвата осциллограмм – до 1 000 000 осц/с
- Запись и воспроизведение до 500 000 осциллограмм (Ultra Acquire)
- 5 измерительных приборов в одном: цифровой осциллограф, анализатор спектра, цифровой вольтметр, 3-6-разрядный частотомер и сумматор, анализатор последовательных протоколов передачи данных
- Web control – дистанционное управление
- Автоматические измерения до 41 параметра
- Различные математические операции, встроенный расширенный анализ БПФ, функция поиска пиков
- Электропитание – разъем USB type-C, низкое энергопотребление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сверхнизкий уровень собственных шумов;
- Высокое 12-битное аппаратное разрешение;
- 2 аналоговых канала + 1 вход внешнего запуска;
- Аналоговая полоса пропускания до 70 МГц;
- Частота дискретизации в реальном времени до 1,25 Гвыб/с;
- Максимальная глубина памяти 25 Мбит/с;
- Диапазон чувствительности по вертикали 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел;
- Максимальная скорость сбора данных в режиме Ultra Acquire до 1 000 000 осц/с;
- Автоматическое измерение до 41 параметра сигнала с одновременным отображением до 10 параметров;
- Различные математические операции, встроенный мощный анализ БПФ, функции поиска пиков;
- Трехмерное представление интенсивности сигнала, до 256 уровней цветовой шкалы;
- 7-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости с разрешением 1024 x 600 точек;
- Дисплей с цифровым люминофором с 256-уровневой градацией интенсивности в реальном времени;
- Функция поиска и навигации по осциллограммам, позволяющая быстро обнаруживать аномалии сигнала;
- Новый эргономичный промышленный дизайн, удобное управление;
- Обновленные органы управления Flex для более удобного интерактивного взаимодействия;
- Внешние интерфейсы в стандартной комплектации USB Host, USB Device, LAN, HDMI;
- Web control – для полноценного дистанционного управления;
- Внутренняя энергонезависимая память 8 ГБ;
- Поддержка онлайн обновления;
- Низкое энергопотребление;
- Разъем питания USB Type-C для возможности использования осциллографа в полевых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Разработка, производство, отладка и ремонт электронных устройств, средств и систем связи, ВЧ-изделий;
- Функциональное тестирование;
- Лабораторные исследования;
- Исследования и обучение.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для измерения амплитудных, временных и частотных характеристик электрических сигналов

Характеристики RIGOL DHO802 — цифровой осциллограф

Полоса пропускания (- 3дБ) Z вх. = 1 МОм	70 МГц		
Расчетное время нарастания (10%~90%, тип)	≤ 5 нс		
Количество входных каналов	2 аналоговых входа + 1 вход внешней синхронизации		
Режим выборки	Выборка в реальном времени		
Максимальная частота дискретизации	1,25 Гвыб/с (1 канал) 625 Мвыб/с (2 канала)		
Максимальная глубина памяти	25 млн. точек (1 канал) 10 млн. точек (2 канала)		
Максимальная скорость захвата сигнала	1 000 000 осц/с (Ultra Acquire Mode) 30 000 осц/с (Vector Mode)		
Вертикальное разрешение	12 бит		
Аппаратная запись и воспроизведение сигналов в реальном времени	до 500 000 кадров (одноканальный режим)		
Пиковый детектор	Захват глитчей от 1,6 нс		
Тип и размер дисплея	7 дюймовый емкостный экран с функцией мультитач/управление жестами		
Разрешение дисплея	1024 x 600 пикселей		
Система вертикального отклонения аналоговых каналов			
Входная связь	По постоянному току, переменному току или заземление		
Входной импеданс	1 МОм ± 1%		
Входная емкость	15 пФ ± 3 пФ		
Коэффициент деления пробников	0,001X, 0,002X, 0,005X, 0,01X, 0,02X, 0,05X, 0,1X, 0,2X, 0,5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X, 10000X, 20000X и 50000X		
Максимальное входное напряжение:	CAT I 300 Вскз или 400 Впик (DC + Впик)		
Чувствительность по вертикали:	от 500 мкВ/дел до 10 В/дел		
Диапазон смещения по постоянному току:	± 0,5 В (< 500 мкВ/дел) ± 1 В (≥ 500 мкВ/дел, ≤ 65 мВ/дел) ± 8 В (> 65 мВ/дел, ≤ 270 мВ/дел) ± 20 В (> 270 мВ/дел, ≤ 2,75 В/дел) ± 100 В (> 2,75 В/дел, < 10 В/дел)		
Динамический диапазон	± 4 деления (12 бит)		
Ограничение полосы пропускания	20 МГц, полная полоса пропускания, выбор своего значения для каждого канала		
Относительная погрешность усиления по постоянному току	± 1% от всей шкалы при > 5 мВ/дел ± 2% от всей шкалы при ≤ 5 мВ/дел		
Точность смещения по постоянному току	≤200 мВ/дел (±0,1 дел ±2 мВ ± 1,5 % смещения) >200 мВ/дел (±0,1 дел ±2 мВ ± 1,0 % смещения)		
Изоляция/развязка между каналами	≥100:1		
Напряжение пробоя статическим напряжением ESD	±8 кВ (на BNC входе)		
Горизонтальная развертка аналоговых каналов			
Диапазон временной развертки	От 5 нс/дел до 500 с/дел точная настройка		
Разрешение по времени	100 пс		
Погрешность частоты опорного генератора	± 25 x 10 ⁻⁶ ± 5 x 10 ⁻⁶ /год		
Диапазон межканальной коррекции смещения	± 100 нс ± 1 пс		
Межканальное время задержки (тип)	≤ 2 нс		
Горизонтальная развертка	YT XY SCAN ROLL	по умолчанию каналы 1/2 ≥ 200 мс/дел ≥ 50 мс/дел	

Система захвата		
Максимальная частота дискретизации аналоговых каналов	1,25 Гвыб/с (1 канал) 625 Мвыб/с (2 канала)	
Максимальная глубина памяти для аналоговых каналов	25 млн. точек (1 аналоговый канал) 10 млн. точек (2 аналоговых канала)	
Режимы захвата	Обычный – по умолчанию	
	Пиковый детектор – захват глитчей до 1,6 нс	
	Среднеквадратический детектор – 2, 4, 8, 16...65536 точек усреднения	
	UltraAcquire - скорость захвата до 1 000 000 осц/с	
Система запуска/синхронизации		
Источник сигнала запуска	Аналоговые каналы (1,2), внешний вход	
Режим запуска	Автоматический, нормальный, одиночный	
Диапазон удержания	От 8 нс до 10 с	
Развязка триггера	DC (по постоянному току) AC (по переменному току) подавление частот до 120 кГц (только внутренний триггер) подавление частот свыше 120 кГц (только внутренний триггер)	
Подавление шума	Увеличение задержки для схемы запуска, вкл./выкл. (только внутренний триггер)	
Полоса пропускания системы запуска	Полоса пропускания аналоговых входов	
Чувствительность системы запуска	Внутренний: 0,5 дел.: ≥50 мВ/дел 0,7 дел.: при вкл. подавлении шума Внешний: 500 мВ пик-пик (0-100 МГц)	
Диапазон установки порога срабатывания запуска:	Внутренний: ± 4,5 делений от центра экрана Внешний: ± 5 В	
Типы запуска	По переднему фронту, по импульсу, по заднему фронту, по видео, запуск по шаблону, по длительности, по тайм-ауту, по ранту, по окну, по задержке, по настройке/удержанию, по N-му фронту, по RS232/UART, по I2C, по SPI	
Поиск и навигация		
Виды поиска	По фронту, по импульсу	
Источник	Любой аналоговый канал	
Копирование	Копирование установок из системы поиска в систему синхронизации и обратно	
Отображение результатов	Таблица событий, может быть экспортирована во внешнюю/внутреннюю память	
Навигация	Навигация по времени: переход к полученным осциллограммам во временном порядке. Навигация по событиям: использует клавиши навигации для прокрутки результатов поиска событий и перехода к указанному событию. Навигация по кадрам: переход к указанному сегменту кадра в режиме UltraAcquire.	
Измерения		
Курсорные измерения	Количество курсоров	2 пары XY курсоров
	Ручной режим	Девияция амплитуды между курсорами (ΔY) Девияция времени между курсорами (ΔX) Обратная величина ΔX (Гц) (1/ΔX)
	Режим отслеживания	Фиксация оси Y для отслеживания напряжения точки сигнала оси X и значения времени Фиксация оси X для отслеживания напряжения точки сигнала оси Y и значения времени
	Автоматические измерения	Отображение курсоров во время автоматических измерений
	XY измерения	Измерение параметров напряжения соответствующих осциллограммы каналов в режиме временной развертки XY. X = канал 1, Y = канал 2
Автоматические измерения	Количество измерений	41 тип измерений, с одновременным отображением до 10 измерений
	Источник измерений	Аналоговые каналы 1-4, Math1- Math4
	Диапазон измерений	Основной (Main), с увеличением (ZOOM)
	Все измерения	Отображение до 33 измеренных параметров для текущего измеряемого канала, результаты измерений обновляются непрерывно, возможность смены измеряемого канала
	По вертикальной оси	V max, V min, V pp, V top, V base, V amp, V upper, V mid, V lower, V avg, V RMS, Per. V RMS, уровень искажений после фронта/спада импульса (Overshoot), уровень искажений перед фронтом/спадом импульса (Preshoot), площадь (Area), Period Area
	По горизонтальной оси	Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate, -Slew Rate
	Другие	Delay(A1-B1), Delay(A1-B1), Delay(A1-B1), Delay(A1-B1), Phase(A1-B1), Phase(A1-B1), Phase(A1-B1), Phase(A1-B1)
Математическая обработка сигналов		
Количество отображаемых математических операций	4 одновременно	
Операции	A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A B, A^B, !A, интегрирование, дифференцирование, извлечение квадратного корня, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ	
Цветовая градация	Применимо для БПФ	
Расширенное БПФ	Длина записи	1 млн. точек максимум
	Тип окна	Прямоугольное, Блэзмана-Харриса, Хэннинга (по умолчанию), Хэмминга, с плоской вершиной, треугольное
	Поиск пиков	До 15 пиков. Определяется порогом, установленным пользователем

Анализ осциллограмм		
Запись сигналов	Сохранение тестируемого сигнала в сегментах в соответствии с событиями триггера, т.е. сохранять все данные выборки сигнала в виде сегмента в ОЗУ для каждого события запуска. Максимальное количество сегментов: до 500 000 Источник – любой аналоговый вход Анализ - поддержка воспроизведения кадр за кадром, непрерывное воспроизведение, вычисление, измерение и декодирование осциллограмм	
Тест «Годеи/Не годеи»	Сравнение тестируемого сигнала с маской, определенной пользователем, чтобы предоставить результаты тестирования: количество успешных тестов, неудачных тестов и общее количество тестов. Событие «Годеи/Не годеи» может включать немедленную остановку захвата, звуковой сигнал и снимок экрана Источник – любой аналоговый вход	
Гистограмма	Гистограмма сигнала предоставляет группу данных, показывая, сколько раз сигнал попадает в определенный диапазон областей на экране. Гистограмма показывает не только распределение попаданий, но и обычную статистику измерений Источник – любой аналоговый вход Тип – горизонтальная, вертикальная, измеренная Измерения – статистика: Sum, Peaks, Max, Min, Pk_Pk; – гистограмма: Mean, Median, Mode, Bin width, Sigma, and XScale Режим дискретизации: поддерживается во всех режимах, кроме Zoom, XY и ROLL	
Цветовая гамма	Обеспечение трехмерного представления для сигналов цветовой градации в 256 уровней Источник – любой аналоговый вход	
Декодирование протоколов последовательных шин		
Количество одновременно отображаемых декодированных протоколов	2	
Источник	Любой из 2-х аналоговых каналов	
Виды декодируемых протоколов	Параллельный, RS232/UART, I2C, SPI	
Автоматическое масштабирование		
AutoScale	Минимальное напряжение более 10 мВ пик-пик, рабочий цикл более 1%, частота более 35 Гц	
Цифровой вольтметр		
Рабочий вход	Любой аналоговый канал	
Измеряемые величины	DC, AC+DC _{скз} , AC _{скз}	
Разрешение	ACV/DCV: 3 разряда	
Предупреждение о превышении пределов измерений	Звуковой сигнал	
Высокоточный цифровой частотомер		
Рабочий вход	Любой аналоговый канал, канал EXT	
Измеряемые величины	Частота, период, сумматор	
Частотомер	Разрешение	3 - 6 разрядов, определяется пользователем
	Максимальная измеряемая частота	Предельная рабочая частота аналогового канала
Сумматор	48-разрядов	
	Считает по нарастанию фронта	
Источник опорной частоты	Внутренний	
Поддерживаемый набор команд		
Протокол	IEEE488.2 Standard	
Определение сообщения об ошибке	Да	
Поддержка механизма отчетов о состоянии	Да	
Поддержка механизма синхронизации	Да	
Вычислительная система		
Процессор	Cortex-A72, 1,8 ГГц, шестиядерный	
Системная память	4 ГБ	
Операционная система	Android	
Внутренняя энергонезависимая память	8 ГБ	
Дисплей		
Тип и размер встроенного дисплея	7-дюймовый сенсорный дисплей с управлением «Multi-Touch» 16:9	
Разрешение встроенного дисплея	1024 x 600 пикселей	
Масштабная сетка	8 делений по вертикали x 10 делений по горизонтали	
Послесвечение	Выключено Бесконечное послесвечение Настраиваемое послесвечение (от 100 мс до 10 с)	
Яркость	256 градаций (LCD, HDMI)	
Интерфейсы		
USB 2.0 host	1 на передней панели	
USB 2.0 device	1 на задней панели	

EXT вход внешней синхронизации	1 на передней панели	
LAN	1 на задней панели, 10/100-порт, поддержка LXI-C	
Web Remote Control	Поддержка интерфейса веб-контроля (по IP-адресу)	
AUX выход	Выход синхронизации BNC на задней панели / выход сигнала теста «Годен/негоден»	
HDMI видео выход	1 на задней панели, HDMI 1.4b, А вилка. Подключение внешнего монитора или проектора	
Выход компенсации пробника	1 кГц, 3 В пик-пик, меандр	
Энергонезависимая память		
Хранение данных/файлов	Setup/Image	setup (*.stp), image (*.png, *.bmp, *.jpg)
	Waveform Data	CSV waveform data (*.csv), binary waveform data (*.bin.), list data (*.csv), reference waveform data (*.ref, *.csv, *.bin)
Внутренняя память	8 ГБ	
Базовые формы сигналов	10 записанных в память	
Установки	Ограничены ёмкостью памяти	
USB	Поддерживается внешний носитель	
Электропитание		
Напряжение и сила тока сети питания, DC	12 В, 4 А	
Максимальная потребляемая мощность	48 Вт	
Условия окружающей среды		
Диапазон рабочих температур	От 0°C до +50°C	
Диапазон температур хранения	От -30°C до +60°C	
Относительная влажность	Не более 90%	
Массогабаритные параметры		
Габаритные размеры	265,35 x 161,75 x 77,38 мм	
Вес	1,78 кг	