



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Москва
Линия 179 СВ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ОБРЫВА 179 СВ:

- Поискový комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника;
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей;
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта;
- Тесты непрерывности и полярности;
- Внутренний переключатель для выбора типа тонального сигнала (быстро/медленно);
- Подключение до 2-х тестируемых линий (линия 1/ линия 2) со светодиодной индикацией;
- Совместимость с любым тональным генератором;
- Поворотный наконечник датчика для обеспечения удобства при работе с проводами и кабелями.

Характеристики SEW 179 СВ

| Параметр | 179 СВ | 180 СВ | 181 СВ | 183 СВ |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
| УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК | | | | |
| Частота обнаружения | 1 Гц – 12 кГц | | | |
| Дистанция | < 50 см | | | |
| Питание | 9 В («Крона») | | | |
| Размеры | 270 x 50 x 25 мм | | | |
| Масса | 125 г | | | |
| ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | | | | |
| Форма сигнала | Меандр | | | |
| Частота | 1 кГц ±10% | | | |
| Защита входа | 80 В пост. | 100 В пост. | 80 В пост. | 80 В пост. |
| Одинарный тон | - | + | - | - |
| Переменный тон | Быстрый и медленный | Быстрый | Быстрый и медленный | Быстрый и медленный |
| Подключение | Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ) | | | |
| Питание | 9 В («Крона») | | | 1,5 В × 6 (AA) |
| Размеры | 86 x 63 x 26 мм | 64 x 58 x 34 мм | 86 x 63 x 26 мм | 143 x 74,5 x 33,6 мм |
| Масса | 130 г | 120 г | 130 г | 318 г |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | | | | |
| Громкая связь | - | - | - | + |
| Целостность цепи | - | - | - | + |
| Сопротивление | - | - | - | + |
| Напряжение (пост./перем.) | - | - | - | + |
| Ёмкость | - | - | - | + |
| Тест диодов | - | - | - | + |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | | | | |
| Условия эксплуатации | 0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности | | | |

Комплектация SEW 179 СВ

| № | Наименование | Количество |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | Индикатор обрыва 179 СВ | 1 |
| 2 | Комплект измерительных проводов | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Батарея питания | 2 |

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83