



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель освещенности (люксметр)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра

По

Ди

Пи

Тел

ра

Вл

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОСВЕЩЕННОСТИ (ЛЮКСМЕТР) 2330 LX

- Максимальное разрешение: 0,01 лк;
- Базовая погрешность: $\pm 3\%$;
- Функция удержания показаний (Hold);
- ЖК-дисплей 4000;
- Режим энергосбережения (автовывключение);
- Индикация разряда батареи;
- Ручной или автоматический выбор диапазона;
- Защитная крышка линзы-сенсора;
- Защитный чехол.

Характеристики 2330 LX — измеритель освещенности (люксметр)

Виды измерений	измерение освещенности (Ев/люкс, фут-кандела)
Измерение освещенности	0... 40.000 лк (lx), 0...4.000 ф-кд (FC)
Максимальное разрешение	0,01 лк, 0,001 ф-кд
Базовая погрешность	$\pm 3\%$
Тип датчика	встроенный
Источник питания	9В x 1 (Крона)
Особенности	Функция удержания показаний (Hold). ЖК-дисплей (макс. «3999»), автоматический и ручной выбор предела, индикация превышения предела измерения. Автовывключение, индикация разряда батареи. Защитная крышка сенсора, габариты 19х6х4см, масса 245 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2330 LX

№	Наименование	Количество
1	Измеритель освещенности (люксметр) 2330 LX	1
2	Защитный чехол	1
3	Батарейка	1
4	Руководство по эксплуатации	1